

# 上海55KW进线电抗器150A输入电抗器

产品名称	上海55KW进线电抗器150A输入电抗器
公司名称	上海振肖电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振肖电气 型号:SLK-150A
公司地址	青浦区胜利路588号5幢1层A区181室
联系电话	021-60514258 18964804600

## 产品详情

振肖电气有限公司专利生产的变频调速用输入输出电抗器：变频器和调速器在使用过程中，经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击，会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命，所以要在其前面加装输入电抗器，用以抑制浪涌电压和浪涌电流，保护变频器和调速器，延长其使用寿命和防止谐波干扰，同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的，所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变，会影响设备正常使用，为此，须在输出端加装一个输出电抗器，用于滤出谐波电压和谐波电流，改善电网质量，我厂生产的输入输出系列电抗器，采用优质进口矽钢片和优质铜线经先进的工艺精制而成，具有体积小、温升低、无噪音等特点。

三相输入电抗器：限制变流器换相时电网的电压降，抑制谐波以及并联变流器组的解耦。它能够限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。

三相输出电抗器：能有效的抑制马达的噪声及振动。能有效的抑制变频器输出侧100khz以内的差模噪声。

输入输出电抗器适用于各种变频、调速、传动设备配套使用；抗电强度：铁芯-绕组 3000vac/50hz/10ma/60s无飞弧击穿；绝缘电阻：铁芯-绕组 1000vdc，绝缘阻值 100m $\Omega$ ；电抗器噪音小于65db（与电抗器水平距离点1米测试）

匹配功率	规格型号	额定电流	压降	尺寸(±0.5mm)			
				d	d1	w	w1
0.75kw	slk-5	5a	0.5%-1%	155	95	110	61
1.5kw	slk-7	7a	0.5%-1%	155	95	110	61
2.2kw	slk-10	10a	0.5%-1%	155	95	110	61

5.5kw	slk-15	15a	0.5%-1%	155	95	110	61
7.5kw	slk-20	20a	0.5%-1%	155	95	115	61
11kw	slk-30	30a	0.5%-1%	195	120	110	85
15kw	slk-40	40a	0.5%-1%	195	120	110	85
18.5kw	slk-50	50a	0.5%-1%	195	120	130	102
22kw	slk-60	60a	0.5%-1%	195	120	130	102
30kw	slk-80	80a	0.5%-1%	195	120	130	102
30kw	slk-90	90a	0.5%-1%	195	120	130	102
45kw	slk-120	120a	0.5%-1%	250	182	135	96
55kw	slk-150	150a	0.5%-1%	290	214	140	100
75kw	slk-200	200a	0.5%-1%	290	214	140	100
93kw	slk-250	250a	0.5%-1%	290	214	140	100
132kw	slk-290	290a	0.5%-1%	320	243	155	112
132kw	slk-330	330a	0.5%-1%	320	243	155	112
160kw	slk-390	390a	0.5%-1%	320	243	165	122
187kw	slk-490	490a	0.5%-1%	385	260	200	175
250kw	slk-600	600a	0.5%-1%	385	260	200	175
280kw	slk-660	660a	0.5%-1%	385	260	200	175
315kw	slk-800	800a	0.5%-1%	430	295	215	190
380kw	slk-1000	1000a	0.5%-1%	430	295	215	190
400kw	slk-1200	1200a	0.5%-1%	490	345	220	195

输出交流电抗器2%：

匹配功率	规格型号	额定电流	压降	尺寸(±0.5mm)			
				d	d1	w	w1
0.75kw	slk-5	5a	2%	148	95	85	60
1.5kw	slk-7	7a	2%	148	95	85	60
2.2kw	slk-10	10a	2%	148	95	85	60
5.5kw	slk-15	15a	2%	188	120	100	75
7.5kw	slk-20	20a	2%	188	120	105	80
11kw	slk-30	30a	2%	188	120	115	90
15kw	slk-40	40a	2%	188	120	130	105
18.5kw	slk-50	50a	2%	188	120	130	105
22kw	slk-60	60a	2%	188	120	135	110
30kw	slk-80	80a	2%	220	162	122	96
30kw	slk-90	90a	2%	220	162	122	96
45kw	slk-120	120a	2%	220	162	132	106
55kw	slk-150	150a	2%	288	214	140	110
75kw	slk-200	200a	2%	288	214	140	110
93kw	slk-250	250a	2%	288	214	145	115
132kw	slk-290	290a	2%	320	243	155	123

132kw	sik-330	330a	2%	320	243	155	123
160kw	sik-390	390a	2%	320	243	165	133
187kw	sik-490	490a	2%	381	260	198	175
250kw	sik-600	600a	2%	381	260	198	175
280kw	sik-660	660a	2%	395	275	198	175
315kw	sik-800	800a	2%	420	300	213	190
380kw	sik-1000	1000a	2%	420	300	213	190
400kw	sik-1200	1200a	2%	470	345	230	205