

# CFW6300A防爆行灯

产品名称	CFW6300A防爆行灯
公司名称	深圳市欧浦光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧浦 型号:CFW6300A防爆行灯
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦围大地路2号
联系电话	15019476682

## 产品详情

产品名称：OP-CFW6300A防爆行灯

工程照明，防爆灯具，专业照明，欢迎来电 15019476682 肖先生

产品说明：

广泛适用于石油、化工、机场等工作场所，满足客户在有防爆要求的工作现场进行固定或移动式照明。

1、结构特性:

采用隔爆型最高防爆等级Ex d II C T6，可在易燃易爆场所安全使用。

采用进口高能锂电池，无记忆，容量大，一次充满电后可工作2.5小时以上。

光源采用32W节能荧光灯（暖白色），节能低耗，耗电量仅为相同照度白炽灯的20%。

透明件采用美国进口材料，透光率高，抗冲击性能好，抗老化性强，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作。

外壳采用轻质铝合金材料，耐磨抗腐，防水防尘，能满足各种环境的使用要求。

具有良好的电磁兼容性、不会对各种电器、输电网络造成任何干扰。

A型行灯可外接12V直流电及220V交流电,电源插头经过特殊设计在防爆场所可直接拔插。

## 2、使用方法：

根据照明需要，可采用手持、肩挎、吊挂等多种使用方式。

使用时，用手指按下灯具尾部点动开关，当听到“啪”的一下清脆声时，表明灯具开启或关闭。

灯具使用后，要及时用柔软的棉布擦掉透明件和灯具上的污物，保持灯具干净。

充电器的输入电压为交流220V，内置充电保护装置，当充电器指示灯为红色时，表示正常充电，指示灯转换为绿色时表示电池已经充满；充电时无需考虑正负极插错问题。

每次使用后都要及时充电，保证电池经常处于满电状态，一次充电后，可在6个月内随时使用，若长期放置不用，每隔半年应补充充电8小时。

更换光源时，拧开塑胶套内螺钉，打开透明件，拧下灯座固定螺钉，取下光源，更换新光源。

## 3、注意事项：

在携带或包装运输时必须关闭开关，以免损害电池或产生意外事情。

给灯具充电时，要在安全区域进行，严禁在有爆炸气体场所进行。

灯具出现故障时，必须交由专业人员进行维护。