

北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器

产品名称	北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器
公司名称	京仪瑞通科技(北京)有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:JYRT 型号:无
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心2505
联系电话	010-57187198 13651362596

产品详情

北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器 Three phase Filters 产品特点
 共模和差模电感均采用新型软磁材料。 泄漏电流小。 体积小，重量轻，低频性能好。 Features
 New type soft ferrites in CM and DM inductors. Lower leakage current. Compact, light weight and good low
 frequency performance. 技术指标 额定电压：440VAC 应用场合 适用于需要三相供电的电力电
 子设备。如开关电源，UPS，通讯设备，医疗设备、变频器和电力驱动设备。 Application
 Designed for 3-phase power supply systems and suited for Switching-mode power supply , UPS, communication
 system , medical equipments , inverters and power driving systems. 工作频率：50/60Hz
 泄漏电流： $\bar{}$ <2.0 mA(250VAC/50Hz) 测试电压：线—线：
 1450VDC，一分钟 线—地：1500VAC，一分钟
 温度范围：-25 ~+85 Specification Rated Voltage: 440VAC Line Frequency: 50/60Hz
 Leakage Current : <2.0 mA(250VAC/50Hz) Test Voltage: Line—Line: 1450VDC , 1 min.
 Line—Ground: 1500VAC , 1 min. Temperature Range: -25 ~+85 电路原理图 Electrical Schematics

N
M
J

K R 交流三相滤波器参数表 Three phase Filter Parameter List
 型号 额定电流(A) 外形尺寸 图号 原理电路 图号 插入损耗(dB) 共模/差模(CM//DM)
 测试频率(MHz) 0.01 0.05 0.10 0.15 0.5 1.0 5.0 10 20 30
 DNL-6A-40 6 (11) N 11/16 18/24 20/26 21/27 28/31 35/34 59/51 70/62 60/50 50/50
 E JL-10A-40 10 (1) J 13/5 19/10 21/15 22/20 36/37 41/56 63/61 63/63 56/56 51/52
 EKL-6A-40 6 (1) K 17/23 25/30 30/31 31/33 40/50 55/55 60/60 63/63 60/62 58/62
 EKL-10A-40 10 (1) K 15/23 23/29 27/31 28/33 38/48 51/53 62/57 63/63 58/62 56/62
 EML-6A-40 6 (2) M 16/5 21/10 23/15 25/26 38/40 45/53 69/69 60/57 56/56 52/52
 EML-10A-40 10 (2) M 13/5 19/10 21/15 22/20 36/37 41/56 63/61 63/63 56/56 51/52
 FJL-20A-40 20 (3) J 11/8 19/18 24/24 37/30 39/45 48/53 69/71 65/65 64/64 58/57
 FKL-20A-40 20 (3) K 13/19 24/30 28/34 30/36 39/45 48/53 52/57 63/63 62/62 58/58
 FML-20A-40 20 (4) M 9/8 19/19 21/24 23/28 36/40 47/53 77/73 63/63 62/58 56/56

GJL-50A-40 50 (5) 京仪瑞通科技|||北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器