北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器

产品名称	北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器
公司名称	京仪瑞通科技(北京)有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:JYRT 型号:无
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心2505
联系电话	010-57187198 13651362596

产品详情

北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器 Three phase Filters 产品特点 ▲ 共模和差模电感均采用新型软磁材料。 ▲ 泄漏电流小。 ▲ 体积小，重量轻，低频性能好。 Features ▲ New type soft ferrites in CM and DM inductors. ▲ Lower leakage current. ▲ Compact, light weight and good low frequency performance.技术指标 ▲ 额定电压： 440VAC　应用场合　适用于需要三相供电的电力电子设备。如开关电源，UPS，通讯设备，医疗设备、变频器和电力驱动设备。 Application Designed for 3-phase power supply systems and suited for Switching-mode power supply，　UPS, communication system，medical equipments，inverters and power driving systems. ▲ 工作频率： 50/60Hz ▲ 泄漏电流： ¯ <2.0 mA(250VAC/50Hz) ▲ 测试电压： 线—线： 1450VDC，一分钟　　线—地： 1500VAC，一分钟 ▲ 温度范围： -25°C~+85°C Specification ▲ Rated Voltage:　440VAC ▲ Line Frequency:　50/60Hz ▲ Leakage Current：<2.0 mA(250VAC/50Hz) ▲ Test Voltage: Line—Line:　1450VDC，1 min. Line—Ground: 1500VAC，1 min. ▲ Temperature Range: -25°C~+85°C 电路原理图 Electrical Schematics
N
M
J
K　　R 交流三相滤波器参数表 Three phase Filter Parameter List
型号 额定 电流 (A) 外形尺寸 图号 原理电路 图号 插入损耗（dB） 共模/差模 （CM//DM）
测试频率(MHz)　0.01 0.05 0.10 0.15 0.5 1.0 5.0 10 20 30
DNL-6A-40 6 (11) N 11/16 18/24 20/26 21/27 28/31 35/34 59/51 70/62 60/50 50/50
EJL-10A-40 10 (1) J 13/5 19/10 21/15 22/20 36/37 41/56 63/61 63/63 56/56 51/52
EKL-6A-40 6 (1) K 17/23 25/30 30/31 31/33 40/50 55/55 60/60 63/63 60/62 58/62
EKL-10A-40 10 (1) K 15/23 23/29 27/31 28/33 38/48 51/53 62/57 63/63 58/62 56/62
EML-6A-40 6 (2) M 16/5 21/10 23/15 25/26 38/40 45/53 69/69 60/57 56/56 52/52
EML-10A-40 10 (2) M 13/5 19/10 21/15 22/20 36/37 41/56 63/61 63/63 56/56 51/52
FJL-20A-40 20 (3) J 11/8 19/18 24/24 37/30 39/45 48/53 69/71 65/65 64/64 58/57
FKL-20A-40 20 (3) K 13/19 24/30 28/34 30/36 39/45 48/53 52/57 63/63 62/62 58/58
FML-20A-40 20 (4) M 9/8 19/19 21/24 23/28 36/40 47/53 77/73 63/63 62/58 56/56

GJL-50A-40 50 (5) 京仪瑞通科技|||北京交流三相滤波器价格/变频器专用交流三相滤波器