

# 重庆科巴特监控公司告诉您监控安装方法

产品名称	重庆科巴特监控公司告诉您监控安装方法
公司名称	重庆科巴特科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:科巴特 型号:KBT 重庆监控:重庆监控安装
公司地址	重庆市江北区海尔路179号
联系电话	023-86798353 18581120628

## 产品详情

重庆科巴特监控安装公司告诉您监控安装方法！随着安全意识的增强，人民生活水平的提高，视频监控系统也慢慢的走入我们寻常百姓家。重庆科巴特监控安装公司也看到越来越多的人来咨询监控如何安装，甚至有些企业现在都有自己监控系统的安装维护部门。在此对监控的安装和调试以及一些注意事项进行一下解说。想要了解如何安装摄像机，需了解，目前的监控系统分为模拟监控系统和网络监控系统。前一种比较传统，价格相对便宜；后一种也叫数字监控，就是常说的网络高清，是现在监控行业的趋势，效果好，视频清晰，安装起来方便，但大量占用带宽、存储方面是瓶颈，而且价格相对昂贵，不太适合普通的平民百姓。

一、模拟监控 需要设备：模拟摄像机、硬盘录像机（或者普通pc机加视频采集板卡，适合台式电脑的普通用户少量安装，目前已经很少有人使用）、硬盘、显示器、视频同轴电缆、电源护套线、电源适配器（或12V直流开关电源）、摄像机支架、BNC视频头。原理：前端摄像机在供电正常运行的状态下，通过视频同轴电缆将捕捉到的模拟视频信号传到后台的硬盘录像机就行预览和存储。

重庆监控安装 安装步骤：

第一步，确定摄像机的安装位置和监控区域，将摄像机通过摄像机支架固定到建筑物或杆架上。第二步，确定后台设备（硬盘录像机和显示器）的摆放位置，硬盘录像机安装好硬盘并摆放好，并为后台设备准备好电源插排。第三步，前后端都完成后，就需要布线（如果前期做好规划或方案，这一步其实是优先进行的，特别是在准备装修的环境下，管线是需要预埋好的）。线路分两部分：首先，视频线连接摄像机和硬盘录像机，本着方便走线和美观、安全的原则走线，并在两头做好BNC视频头，建议使用焊接的视频头；其次，摄像机电源供电线布线，每个摄像机都需要一个12V/1A或2A的电源适配器。看施工环境或成本要求，可以用开关电源代替（建议一个12V/10A的开关电源不要带超过10个摄像头，以此类推），需另配电源插头。第四步，调试摄像机，在安装完成，并接通所有线路之后，为摄像机送上电源，就会看到图像，可以对摄像机的角度、可调焦镜头等进行调试到合适的效果即可。第五步，硬盘录像机的相关设置，录像、图像色彩等都是需要进行手动设置的，可根据购买的设备的说明书进行操作。重庆安装监控这样一套模拟监控系统就算完成了。重庆监控

二、网络监控 需要设备：网络摄像机、硬盘录像机NVR（或者普通pc机加客户端，适合家有台式电脑的普通用户少量安装）、交换机（需根据摄像头数量和码率进行调节，可采用供货商的建议）硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配器（或12V直流开关电源）、摄像机支架、网线水晶头。原理：前端摄像机在供电正常运行的状态下，通过网线和交换机将捕捉到的视频信号传到后台的硬盘录像机就行预览和存储。

安装步骤：

第一步，确定摄像机的安装位置和监控区域，将摄像机通过摄像机支架固定到建筑物或杆架上。第二步

，确定后台设备（硬盘录像机和显示器）的摆放位置，硬盘录像机安装好硬盘并摆放好，并为后台设备准备好电源插排。监控安装 第三步，前后端都完成后，就需要布线（如果前期做好规划或方案，这一步其实是优先进行的，特别是在准备装修的环境下，管线是需要预埋好的），线路分两部分：首先，确认好交换机的位置，需通过网线将每个摄像机连接到交换机，还需要将硬盘录像机（NVR）跟交换机接通，本着方便走线和美观、安全的原则走线，并在每根网线两头做好水晶头；其次，摄像机电源供电线布线，每个摄像机都需要一个12V/1A或2A的电源适配器，看施工环境或成本要求，可以用开关电源代替（建议一个12V/10A的开关电源不要带超过10个摄像头，以此类推），需另配电源插头。第四步，调试摄像机，在安装完成，并接通所有线路之后，为摄像机送上电源，需在硬盘录像机（NVR）上进行NVR网络IP设置和通道添加，每个NVR菜单里都有通道管理之类的设置，点击进去后，需搜索摄像机设备（摄像机的出厂IP都是一样的，需要对每个进行修改，并跟NVR的IP在同一网段），这样添加完所有摄像机后，就会看到图像，可以对摄像机的角度、可调焦镜头等进行调试到合适的效果即可。第五步，硬盘录像机的相关设置，录像、图像色彩等都是需要进行手动设置的，可根据购买的设备的说明书进行操作。网络监控安装 这样一套网络监控系统就算完成了。重庆监控安装热线：18581120628 刘老师