

HZD-B-I分体式振动变送器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | HZD-B-I分体式振动变送器 |
| 公司名称 | 上海航振仪器仪表有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:航振 型号:HZD-B-I 用途:振动 |
| 公司地址 | 上海市闵行区沧源工业区剑川路951号 |
| 联系电话 | 021-51079279 13370078068 |

产品详情

HZD-B-I振动变送器 品牌：上海航振 HZ系列

适用于汽轮机、水轮机、风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械，特别适用于老机组的改造。

与ST系列振动速度传感器配套使用，主要用于测量旋转机械的**振动（振动位移），如机壳振动，轴瓦振动，机械振动等；监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动变化。

可广泛用于风机、水泵、压缩机等。变送器内部集成了多种测量电路和电流变送电路,能将各种被测参数高精度测量出来，并转换为对应量程的4~20mA电流输出。可以接入DCS、PLC和数据采集系统等。它配接ST系列振动速度传感器，监测旋转机器的**振动，如轴瓦振动、机壳振动、机架振动等可输出振动的烈度（速度）值或位移值。

技术参数: HZD-B-I振动变送器 品牌：上海航振 HZ系列

外接电源：24VDC

输入: HZD-B-I振动变送器 品牌：上海航振 HZ系列

信号：接受ST系列振动速度传感器的信号

灵敏度：20.0mV/mm/s ± 5%

频响：5~300Hz

输入阻抗：> 100K

量程：振动位移0~500um (峰 - 峰值)

精确度：±1%满量程

电流输出：4~20mA有源，输出负载 500

温度范围: HZD-B-I振动变送器 品牌：上海航振 HZ系列

运行时：-20 ~ +65 储存时：-40 ~ +85

相对湿度：至95%，不冷凝

01：10mm/s

02：20mm/s

03：30mm/s

04：100mm/s.

HZD-B-I振动变送器 品牌：上海航振 HZ系列