BTTZ矿物绝缘电缆终端中间连接器接线端子

产品名称	BTTZ矿物绝缘电缆终端中间连接器接线端子
公司名称	江苏卓创电气科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:卓创科技 型号:BTTZ
公司地址	宝应县安宜工业集中区金宝西路
联系电话	0514-13918298449 13918298449

产品详情

矿物质电缆中间连接器优点:

由于矿物绝缘电缆生长度受电缆原材料（铜护套有铜管的长度）长度的限制，划放线过程中受不同电气回路电缆配备的影响，使得电缆敷设安装过程中，需采用中间连接器将二根相同规格电缆联在一起，以保证满足线路长度的需要。该联接器的二端均由内螺纹无缝管、铜压接管和绝缘热缩收缩套管等配件所组成！

矿物电缆终端头：

电缆在通电使用前，需采用一种永久性的终端头将电缆与电气设备相接。终端有二种作用：一是使用电缆绝缘材料（氧气镁）与外界隔离起密封用途，二是将电缆连接到开关柜划是用电设备上起固定作用。因而终端头由二部构成：

密封部分：一般由黄罐（或热收缩管）、罐盖、密封材料和导体的绝缘套管所组成！

压盖部分：一般由压盖本体、压缩环和压缩母所成

矿物质电缆接线端子（鼻子）

电缆在安装过程中用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母、压装斜快、端子本体构成！

矿物电缆接线端子（鼻子）有二种：

压装型接线端子适应于35mm2以上电缆的连接：

压装型接线端子适应于4-25mm2以上电缆的连接：

矿物绝缘电缆分支箱（盒）

分支箱（盒）主要适用于多芯小截面电缆控线路中实施‘放射’状布线。其不但可以将相同规格的电缆进行连接，而且不同规格，不同类型的电缆可以通过分支盒进行转接。解决了矿物绝缘电缆在任何地方，任何场所的分支问题，同时也解决了一般耐火塑料电缆分支处的阻燃耐火特殊。

矿物质绝缘电缆安装施工方法：

1. 将电缆按所需长度先用管子割刀在上面割一道痕线（铜护套线不能割断），再用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺时针方向扭转，以一步步地夹住户套铜皮的边并以小角度进行转动割离，直至割痕处！

2. 用清洁的干布彻底清除外露导线上的氧化镁绝缘料，然后将束头套在电缆上，并将黄铜封杯垂直拧在电缆护套铜皮上，开始时应用手束拧，并用束头在封杯上滑动来检查杯的垂直度。确真垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座继续进行安装，直至虎护皮一端低于封杯内局部螺纹处！

3. 从约距电缆趟开端600mm处用喷灯火焰加热电缆，并将火焰不断地移向电缆敞开端，以便将水分排除干净，切记只可向电缆敞开端移动火焰，否则将会把水分驱向电缆内部！

4. 用欧姆表分测量一下芯与芯、芯与护套之间的绝缘电阻，若测量结果达到要求，测可以在封口杯内注入封口膏。注意封口膏应从一侧逐渐加入，不能太快，以便将空气排尽。等封口膏加满，在压上杯盖，接着用热缩套管把线芯套上，最后用欧姆表再测量一下绝缘电阻，如果绝缘偏低，则重新再做一次！