

日本藤仓87S光纤熔接机

产品名称	日本藤仓87S光纤熔接机
公司名称	北京汇信时代科技股份有限公司
价格	29500.00/台
规格参数	品牌:藤仓 型号:87S
公司地址	河北省廊坊市固安县剑桥郡十三期
联系电话	01087669287 13146571129

产品详情

藤仓87S光纤熔接机产品特点*纤芯对准单芯光纤熔接机*7秒熔接，9秒加热，便捷的热缩套管定位模式*5英寸彩色液晶触摸屏*具备光纤固定夹功能，能够兼容250um光纤和900um松套管光纤的通用护套压板*具有大容量的携带箱*配备蓝牙无线通信功能*无需工具即可更换电极棒*BTR-15大容量锂电池6380mAh，满电状态下可以熔接加热300次

*内置教学视频和PDF操作手册 藤仓87S光纤熔接机技术参数

光纤对准方式	纤芯对准
适用光纤类型	SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),G.654, NZDSF(G.655), BIF(G.657)
包层直径	80~150um
涂覆层直径	100 μ m~3mm
光纤切割长度	5~16mm
熔接/加热模式	100个熔接模式和30个加热模式
熔接损耗	0.02dB(G.652), 0.01dB(G.651), 0.04dB(G.653), 0.04dB(G.654), 0.04dB(G.655), 0.02dB(G.657)
熔接时间	SM FAST模式：7秒
加热时间	60mm模式：13秒，60mm slim模式：9秒
熔接结果存储	20000个熔接记录，100个熔接图像存储
光纤观察方式和放大倍数	两轴观测的5英寸TFT触摸屏 X/Y单独显示320倍，X/Y同时显示200倍
拉力试验	2N
回波损耗	>60dB
对应热缩管	60mm, 40mm和藤仓的微型热缩管，可支持66mm
满电状态下熔接加热次数	使用BTR-15锂电池可以维持300次的熔接加热循环（6380mAh大容量锂电池）
交流供电	100~240V AC (50~60Hz)
电极棒寿命	熔接5000芯以上
接口	USB 2.0 (Mini-B)，用于PC连接，支持因特网联网软件升级USB 2.0 (Type A)，可

用于连接外置LED灯以及为移动设备充电6针Mini-DIN口，用于RS02/03热剥钳供电

无线通信	无线连接标准：Bluetooth4.1LE
尺寸	170W x 173D x 150H (mm) (不包括突出部)
重量	含电池2.8kg
操作条件	海拔：0~5000m，风速：15m/s 温度：-10~50，湿度：0~95%RH
三防性能	抗摔：76cm高度六方向的自由坠落 防雨：降水量在10mm/hr的情况下10分钟 防尘：暴露于灰尘中(0.1~500um大小的硅酸铝颗粒)

藤仓87S光纤熔接机配置清单

主机及附件		
说明	型号	数量
熔接机主机	87S	1台
光纤切割刀	CT50或CT08	1把
电池	BTR-15	1块
交流适配器	ADC-20	1个
交流电源线	ACC-17	1根
酒精泵	AP-02	
携带箱/工作台	CC-39	
左侧工作托盘	WT-09L	
右侧工作托盘	WT-09R	
工作托盘冷却架	JP-09	
三脚架螺丝	TS-03	2个
熔接机背带	ST-02	
携带箱背带	ST-03	
备用电极棒	ELCT2-16B	1对
光纤夹具装载板	SP-03	
USB数据线	USB-01	
快速指导手册	QRG-02	1份