

韩国黑马D-19光纤熔接机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 韩国黑马D-19光纤熔接机 |
| 公司名称 | 北京汇信时代科技股份有限公司 |
| 价格 | 13500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:韩国黑马 型号:D19 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县剑桥郡十三期 |
| 联系电话 | 01087669287 13146571129 |

产品详情

韩国黑马D-19光纤熔接机

韩国黑马D-19光纤熔接机产品特点：

- I 尺寸小巧，配有超小便携箱
- I 独有多合一全功能夹具，放纤轻松方便
- I 独有4马达精确对芯
- I 宽大加热器，可设置自动加热
- I 内置照明灯，利于夜间工作
- I 超大容量电池
- I 抗风、防尘、防水、防摔

韩国黑马D-19光纤熔接机技术参数

重量

2.34kg（含电池）

尺寸

155 × 130 × 147 (长 × 宽 × 高)

适用纤芯数类型

单芯

适用光纤类型

SM(ITU-T G.652&G.657)/MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653)/NZDS(ITU-T G.655)

适用光纤直径

0.25mm/0.9mm/2.0mm/2.4mm/3.0mm/IndoorCable (皮线缆)

光纤放置与切割长度

直径250um-1000um涂覆层/切割长度10-16mm

熔接模式

多种熔接模式 (MM62um,SM_SM,DS_DS,NZ_NZ,G657A,G657B,Quick等)

光纤对准方式

四马达可调芯包层对准

典型熔接损耗

SM:0.02dB/MM:0.01dB/DS/:0.04dB/NZDS0.04dB/G.657:0.02dB (根据ITU-T标准用剪断法测量)

回波损耗

》 60dB

开机时间

开机只需9秒

熔接时间

SM QUICK模式 : 6秒

熔接损耗估计功能 (有/无)

有

加热模式/加热时间

内置多种加热模式 (40mm,60mm,SC Connector等) /加热管的典型加热时间为35秒

熔接结果存储功能

内部存储2000个新记录

拉力试验

1.96~2.25N

操作条件

海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50 ,15m/s大风速

存储条件

0~95%相对湿度,-40~80 ;电池:-20~30 长期存储

观察与显示方式

双摄像头各互成90°观察,4.3英寸彩色液晶屏显示(液晶屏有高强度防护面板保护)

光纤放大与显示

放大倍数可达300倍,拥有7种熔接画面的显示模式

电源供电

交流电源AC100~240V,直流电源DC9~14V

电池熔接和加热次数

典型熔接和加热160次

电池容量

4200mAh可熔接加热160芯之多

电极棒寿命

放电3500次

光纤夹具

多功能复合式光纤夹具,不换夹具即可兼0.25mm,0.9mm,2.0mm,

3.0mm,IndoorCable等多种光纤

兼容性好

光纤夹具及加热热器均有热熔头熔接配件,选择配件即可解决热熔头熔接。

韩国黑马D-19光纤熔接机标准配件

项目

名称

数量

1

熔接机主机

一台

2

适配器

一个

3

电池

4

光纤切割刀

一把

5

多合一夹具

一对

6

电极棒

7

冷却托架

8

皮线开剥钳

9

米勒钳

10

携带箱

11

操作指南

一份