

批发多种微电脑时控开关 KG316T

产品名称	批发多种微电脑时控开关 KG316T
公司名称	罗光明（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:KG316T 额定电压:220（V）
公司地址	中国 湖南 湘潭市 韶山西路69号
联系电话	86 0731 58217339 15573216439

产品详情

品牌	其他	型号	KG316T
额定电压	220（V）	额定电流	1（A）
机械寿命	1000（万次）	电寿命	1000（万次）
产品认证	ISO9001	适用范围	X

供应批发多种微电脑时控开关：

kg316t 微电脑时控开关使用：

1，打开或锁定键盘:按住“时钟键”同时按住“取消/恢复键”几秒，锁定显示标志“锁”。

2，按住“时钟键”同时再按“星期键，时键，分键”，调整北京时间。

3设定开关时间：

步骤，按键，设定项目

1) 按（手动），使显示器的三角形在自动位置

2) 按（设定），进入定时开设定（显示1开）

3) 按（星期），设定每天相同，每天不同，星期一至星期五相同，或星期六至星期日相同

4) 按（时）（分），设定开的时间

5) 按（设定），进入定时关设定（显示1关）

6) 按(时)(分)，设定关的时间

7) 重复2)~6)，设定第2~6次，2~12次开关的时间

8) 按(时钟)，结束时间设定

*如果不需要6个，12个开关定时按(时钟)键，返回实际时间。

*如果设定错误或取消设定按(取消)键，再按一次恢复原来的设定。

*无设定时显示(- - - -)。

4, 检查：按(设定)检查所有设定的时间是否正确。

5, 修改：请在该设定处按(取消)键，然后重新设定该定时开关时间及星期。

6, 结束检查：按(时钟)键结束检查及设定，显示时钟。

7, 手动控制：按(手动)键，即可实现随意的开和关或自动运行