供应0-800V直流稳压电源 可调电源厂家

产品名称	供应0-800V直流稳压电源 可调电源厂家
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

◇产品特点

输出电压可以从零伏起调；输出电流可以从零预置。

电压、电流调节方便。

恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换，维持控制与保护兼顾特性;

稳压精度高、纹波电压低。

具有过压、过流、过温、短路保护功能。

◇产品应用

工矿企业、科研院校、研究所、工厂、实验室和自动化设备；

提供航空器做工作电流使用，或基地台维修电源用，航空器材的输入电源模拟实验；

纯感应设备(如马达性设备、激光打印机、照片冲洗设备)；

加热器冷开机, 单晶炉恒功率加热系统等, 可适用半导体、单晶长晶炉电源；

冲击电流大的电器设备, 如高冲击性的直流起动机、生产测试、维修、飞机电动/发电机/引擎启动, 相关动力设备等。

◇产品规格

功率Power 150W，300W-1KW，3KW，6KW，15KW-800KW可选择

制作方式Working 开关PWM

输入INPUT 相数Phase 1φ2W 3φ4W

电压Voltage 220V±10% 380V±10%

频率Frequency 50HZ±10%

输出OUTPUT 电压Voltage 电流Current

30V 100 150 200 300 500 800 1000 2000

60V 50 80 100 200 300 500 1000

100V 30 50 60 100 150 200 300

150V 10A 20A 30A 50A 100A 120A 150 200

300V 10 20 30 50 80 100 150 200

600VDC 10 20A 30A 50A 75A 100A 120A 150A

800VDC 1A 2 3A 10A 20A 30A 50A 100A

1100VDC 1A 2A 3A 5A 10A 20A 30A 4

纹波 Ripple 1%FS(满量程)电压

电源调整率 Load Regulation ±0.5%FS

负载调整率 Load Regulation ±1%FS

电压解析度 VoltageResolution Vo＜1000:0.1V；Vo≥1000V:1V

电流解析度 CurrentResolution 输出100A＞Io≥10A:分辨率0.01A； 输出1000A＞Io≥100A:分辨率0.1A；输出Io≥1000A:分辨率1A。

功率解析度 PowerResolution 0.1W

显示LED Display 四位数字表 电压V,电流I

设定 项目 电压调节 CV 10%-100%额定电压可调

电流调节 CC 10%-100%额定电流可调

测量 精确度 电压 Voltage 0.5%FS+5dgt

电流 Current 0.5%FS+5dgt

保护Protection 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit

负载特性Load speciality 适用各种负载

绝缘电阻Insulation 输入对机壳 20MΩ 500VDC , 输出对机壳 20MΩ 500VDC

耐压 Pressure resistance 输入对机壳 1500VAC 1分钟 , 输入对输出 1500VAC 1分钟

冷却方式 Cooling 风扇强制冷却

运行环境 Environment 0-40℃ 20-80%RH(不结露)