

供应施迈赛HFKLT2-2拉绳开关手动复位

产品名称	供应施迈赛HFKLT2-2拉绳开关手动复位
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:施迈赛 型号:HFKLT2-2 运输:含税含运费
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

产品详情

施迈赛HFKLT2-2拉绳开关手动复位多少钱

施迈赛HFKLT2-2拉绳开关采用高精密铝合金生产压铸而成，强度高、外壳重量轻而且坚固，外面用红色和黄烤漆，不易脱落，光滑而鲜艳。便于发现。用于带式输送机紧急事故而紧急停机。

HFKLT2-2拉绳开关用于胶带输送机现场。当发生紧急事故时，便启动本机使输送机立即停机防止事故的扩大。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在胶带输送机中得到广泛应用。

HFKLT2-2拉绳开关结构特征与工作原理：

本开关采用回转式凸轮结构。当拉杆手回转时，凸轮随之转动，使微动开关动作，输出开关量，发出报警信号和停机信号。复位方式I型为自动复位，拉杆解除拉力后，凸轮结构自动复位到原始状态。II型为手工复位，凸轮轴回转到一定角度自锁定位，需手工复位手柄后凸轮方能返回原始状态。本装置采用防水、防尘密封设计，较好防止水、灰尘进入机壳内。

坚固的铸铝外壳，防护等级为IP67，特殊的环境可选择特殊的表面处理
整体式盖板使得接线及开关调整方便简单，而不用拆卸开关。

安装说明

1、拉绳开关成对安装在皮带机左右两侧，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用M10×40mm螺栓紧固拉绳开关。

- 2、拉绳开关每隔40米安装1台，其位置应低于皮带及便于现场工作人员使用。
- 3、拉绳系在一关臂上，拉绳推荐使用覆塑钢丝绳，直径3~5mm均可。钢丝绳用绳夹固定，每隔3米左右安装一个托环，以免钢丝绳垂挠度过大，保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下，尽可能拉紧绳索，减少钢丝绳垂挠度。
- 4、对于爬坡段皮带机，应尽量缩短拉绳开关间距，及拉绳长度。
- 5、接线：拉绳开关出厂时配有长度1.2米四芯橡套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是报警信号，3、4为常闭接点是停机信号。

配件：覆塑钢丝绳、绳夹及钢丝绳托环,安装支架等均有销售

品牌：上海施迈赛

欢迎各位朋友来电咨询，并交流合作。