

# KVM150米IP延长器带IR

产品名称	KVM150米IP延长器带IR
公司名称	深圳市鑫浩悦科技有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:中性 型号:XHYEX08
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道172号安乐工业区B1栋4楼
联系电话	18170576900 15112336262

## 产品详情

### HDMI KVM IP延长器 150M

#### 一 产品介绍

HDMI单网线是采用标准的TCP/IP协议通过局域网传输高清音视频的设备，能将您的DVD、播放器、电脑等设备的HDMI高清视频通过CAT5E/6网线传输，距离最远可达150米；同时方便采用点对点，点对多点、级联的方式进行传输HDMI高清音视频信号。

#### 二 产品特点与规格

- 支持 HDMI 1.3/HDCP1.1 & 1.2
- 支持点对点、点对多点以及级联的传输方式
- 标准与国际802.3以太网标准。
- 支持红外扩展，你可以用红外遥控器在接收站点控制机顶盒或蓝光机。
- 纯硬件的设计，即插即用，无需安装额外的软件。
- 支持红外遥控38KHz,NEC码。
- 支持鼠标，键盘远距离遥控

视频参数	
视频分辨率支持	480p,720p,1080p
声音	采样率：32kHz, 44.1kHz and 48kHz
红外支持	38KHz; NEC码
HDMI 版本	HDMI 1.3
HDCP 版本	HDCP 1.2
电源输入	直流5V/1A
最大功耗	HDMI Sender: 3W HDMI Receiver: 3W
尺寸 (长-宽-高)	165*80*21mm
实物净重	450g x 2
工作温度/湿度	0 - 70 / 10% - 80%RH(不凝固)
存储温度/湿度	-10 - 80 / 5% -90% RH(不凝固)

### 三 外围接口描述

#### 1.HDMI 发送端

##### 1. DC/5V 电源

2. UTP输出接口
3. HDMI输入接口
4. 红外发射端
5. USB接口
6. 电源指示灯
7. 通讯指示灯

## 2.HDMI 接收端

1. DC/5V 电源
2. UTP输入接口
3. HDMI输出接口
4. 红外接收端
5. KVM USB接口，可连接鼠标键盘
6. 电源指示灯
7. 通讯指示灯

## 四 安装操作

1. 用HDMI线连接HDMI信号源与HDMI 发送端。
2. 用HDMI线连接HDMI 接收端与显示设备。
3. 用超5类或者6类（推荐使用）网线代替HDMI线将延长器的发送端和接收端连接起来，最长可传输150米
4. 如需红外回控功能，将红外接收头接入发送端，红外发射头接入接收端，并将发射头对准其需要控制设备的红外接收口。
5. 将5V电源接到设备上，对设备供电此时视频传输设备的POWER灯亮，当状态灯亮并闪烁，设备启动正常。

## 五 包装清单

在使用本设备之前，请确认以下包装内容：

- ∅ HDMI 发送端一台
- ∅ HDMI 接收端一台
- ∅ 电源适配器5V/1A两个
- ∅ 红外发送接收一套
- ∅ 用户手册

## 六 应用示意图

一对一的应用

一对多的应用