

供应家用烟感YG-GD-803光电感烟火灾探测器

产品名称	供应家用烟感YG-GD-803光电感烟火灾探测器
公司名称	深圳市格灵安防科技有限公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:格灵 型号:YG-GD-803 时间:3分钟
公司地址	深圳市福永凤凰第三工业区腾丰大道南龙欣工业园C栋4楼
联系电话	0755-33124169 18664999033

产品详情

特性:家用烟感YG-GD-803光电感烟火灾探测器

电源：9V碱性电池或碳性电池

工作电流：

静态电流： 50uA

报警电流： 15mA

烟雾灵敏度：二级

工作温度：-10 - +50

相对湿度： 95%RH

报警灵敏度：>85dB

参考标准：EN14604

电池寿命：至少1年

) 安装:

选择一个合适的安装区域，依照安装支架的孔在顶棚上或墙上定两个孔位，在两个孔位钻两个孔，再在

两个孔中塞入两颗塑料膨胀螺钉，然后将安装板的背面紧贴墙面，装入并紧固安装螺钉直至安装彻底牢固为止。本探测器是一种密闭型装置并不允许打开。（安装前，轻轻按下测试按钮，确认探测器是否正常工作。）

工作，测试及维修的程序:

本探测器在安装好之后就处于工作状态之中，在此状态，其上面发光二极管大约每45秒闪烁一次。当燃烧微粒被探测到时，本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气清新平净为止。

测试:

按测试按钮，一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。这意味着探测器真正报警，在报警的同时，发光二极管快速闪烁；也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器（该探测器的LED灯闪烁约11秒后报警）。（每星期做一次测试以保证探测器的可靠性工作）

避免安装於以下位置

- 1、不可安装于高温、高风速的地方、否则会影响灵敏度；
- 2、不可安装于高潮湿度的地点，如浴室，顶楼或温度高于50 ° C或低于零下10 ° C。
- 3、每隔6个月便需清洁报警器一次以保持工作性能良好；先把电池取掉，然后用软毛刷轻扫灰尘，再把电池装上即可。

若发现以下问题：

- 1、按了测试键但不发声
- 2、烟雾测试但不报警
- 3、信号灯不闪烁

可尝试以下各项以作改善：

- 1、检查电源是否如常运作
- 2、简单地清洁一下
- 3、可请电工彻底检查

备注

：非正常气温也许会导致误报，只需令空间空气流通，警报声待会便会停止。灰尘亦会令警报器灵敏度减退，请根据以上清洁方法以作改善。

请在使用前，仔细阅读此说明书