供应NW4E-9S4

产品名称	供应NW4E-9S4
公司名称	苏州迈盛特电气科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:迈盛特 型号:96*96 80*80:72*72
公司地址	苏州工业园区钟慧路58号2幢122室
联系电话	0512-67137829 13771977829

产品详情

NW4E-2S4 NW4E-9S4 NW4E-9S4K

NW4E-2S7 NW4E-9S7 NW4E-2S9

NW4E-9S9 NW4E-9S9A NW4E-9S9B

NW4Z-2S4 NW4Z-2S4K

NW4E系列产品是一种具有可编辑测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多种功能的多功能智能电表，能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级，实现LTD现场显示和远程RS-485数字接口通讯，采用MODBUS-RTU通讯协议。

NW4E-2S4

NW4E-9S4

测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能（吸收）、无功电能（感性），通过切换方式和3排4位LED以及指示灯来显示上述电量参数。即：通过“ ← ”、“ → ”键可使仪表切换显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、频率，对应的指示灯亮时有效。有功电能和无功电能的显示采用8位LED显示，第一排显示“ Ep ”（有功电能吸收）或“ Eq ”（无功电能感性），下两排显示电能数据。

NW4E-9S4K：通过切换方式和3排4位LED以及指示灯来测量显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、外围开关状态、频率、有功电能（吸收）和无功电能（感性）。另具备4路开关量输入（干结电电阻开关信号）和一路模拟量输出功能。当外围开关接通时，仪表在相对应的段码位置显示1；当外围开关断开时，则显示0。

NW4E-2S7/NW4E-9S7：

测量四象限电能：有功电能（吸收和释放）、无功电能（感性和容性）。采用3排4位LED显示方式，出厂时默认设置显示有功电能吸收（Ep）。当连续按下切换键“→”后，仪表将分别显示无功电能感性（Eq），有功电能释放（Ep-）以及无功电能容性（Eq-）。5秒无按键仪表恢复显示有功电能吸收（Ep）。

NW4E-2S9：测量三相电流和有功电能，采用三排4位LED显示三相电流、1排6位LED显示有功电能。注意：输入信号必须连接上输入电压，当电压没能连连接时，仪表的电流将显示为0，同时电能不能累计。

NW4E-9S9/NW4E-9S9A/NW4E-9S9B：

9S9：测量三相电流和有功电能，采用3排4位LED显示方式。按下切换键“→”可以显示电流和有功电能，显示有功电能时第一排LED显示“Eq”，第二、三排显示高低有功电能值。

9S9A:测量三相电流和无功电能，采用3排4位LED显示方式。按下切换键“→”可以切换显示电流和无功电能。显示无功电能时，第一排LED显示“Eq”，第二、三排显示高低位无功电能值。

9S9B：测量三相电流、三相电压和有功电能，采用3排4位LED显示方式。按下切换键“→”可以切换显示电流、电压和有功电能。显示有功电能时，第一排LED显示“Eq”，第二、三排显示高地位有功电能值。

一、概述

NW4Z网络电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种输出功能于一体的电力仪表。通过对电网中的电压、电流回路的交流采样，经过运算处理后实现对电网中三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和四象限电能的高精度测量和显示；仪表具有多种扩展功能模块：数字通讯模块、数字量开关模块、电能脉冲模块和模拟输出模块，可根据需要灵活选用。RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能；2路电能脉冲输出和四路模拟量（4～20mA） 输出功能可实现电能和电量的变送输出功能；4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号临测和控制输出功能（“遥信”和“遥控”功能）。

NW4Z网络电力仪表具有极高的性能价格比，可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采用集元件，NW4Z系列网格电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统、变电站自动化，配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中，具有安装方便、接线简单、维护方便，工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同的PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。

NW4Z-2S4：

测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功、无功电能，通过切换方式和3排4位LED以及指示灯显示。可选配开关量模块：开关状态输入监视和遥信，可编程报警开关输出或遥控开关输出。可选配模拟量模块：可编程设置4～20mA输出，实现传统变送器功能。

NW4Z-2S4K：

测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功、无功电能，通过切换方式和3排4位LED以及指示灯显示。开关量输入监测：可同时检测16路开关输入状态，可遥测显示输出。