

SSER安舍 消防主机 JB-TG-E98-PLUS FAP9800 智能火灾报警控制器

产品名称	SSER安舍 消防主机 JB-TG-E98-PLUS FAP9800 智能火灾报警控制器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:SSER安舍 型号:JB-TG-E98-PLUS 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

FAP9800智能火灾报警控制器（联动型）

一、概述：

FAP9800型火灾报警控制器（以下部分内容简称为控制器）是本公司新推出的新一代智能火灾报警控制器。该控制器集报警与联动控制于一体，同时满足GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806-2006《消防联动控制设备通用技术条件》的双项标准检测要求。具有多项智能特性，诸如漂移补偿、平滑处理、灵敏度调整等，能够准确探测到早期火灾的发生。为二总线火灾报警控制器。每台控制器可接8个回路控制单元，每个回路可挂接198只可编址的设备。同时，控制器还可接64台楼层显示器（火灾显示盘）。通过CAN总线与其它控制器连接成对等网络，多可接16台控制器。同时，可参与消防联动控制、消防广播输出、气体灭火等，可接CRT显示终端，组成综合性的消防报警控制系统。适用于大型饭店、宾馆、商厦等重要场所。

二、功能特点：

- 1) 多8个回路控制单元，每个回路控制单元含有2个基本回路。每个基本回路

可接198个编址单元（其中模块的编址数量不超过99个），单机大容量

为3168个编址单元。

2) 8键多线控制卡

3) 64个楼层显示器

4) 16键总线控制卡，多可接8张卡，共计128个点

5) 微型打印机接口

6) RS-232接口，用于离线编程或CRT图形显示

7) 火警输出继电器、故障输出继电器

8) 可复位24V电源

9) 实时时钟

10) 联网功能

三、主要技术参数：

1、主电源：AC220V (+10%-15%)， $50 \pm 1\%$ Hz

2、直流备电：DC 24V/10Ah

3、输出电流和电压：两组：DC 24V/10A；一组：DC 5V/3A

4、静态功耗：220V/120mA