

山西高压KYN28A-12厂家首选锦泰恒热线

产品名称	山西高压KYN28A-12厂家首选锦泰恒热线
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:KYN28A-12
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

产品详情

一、概述

KYN28A-12是国内目前比较常见的一种高压开关柜，全名为：户内金属铠装移开式开关设备。额定电压3.6kV~12kV，其特点是配装的真空断路器为中置式，即断路器位于开关柜前柜的中部，因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。同时具有“五防”联锁功能，满足IEC298、GB 3906等技术标准要求。

K-代表金属铠装，Y--代表移开式，N--代表户内，28A为行业归口单位颁发的型号序列号，后面的12代表额定工作电压为12kV。国内不同技术来源的同类产品型号还有：KYN28、KYN96、KYN44等都是中置式开关柜。

主要用于用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统二次变电所的受电、配送电及大型高压电动机启动等，实现控制、保护、检测之目的。

二、适用范围

室内环境温度：-15 ° C到+40 ° C 室内环境湿度：

日平均相对湿度：95%及以下

月平均相对湿度：90%及以下

安装场所的海拔高度：1000m及以下

地震烈度：不超过8度

额定电压：10KV，最高不超过12V

额定频率：50Hz

额定绝缘水平（1min工频耐压：对地及相间42KV，一次断口间48KV。雷电冲击耐受电压：对地及相间75KV，一次断口间85KV。）

额定短路开断电流16KA、20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA

额定短路稳定电流40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA

4S热稳定电流 31.5KA

额定动稳定电流(峰值)同“额定短路稳定电流”

主母线额定电流同“额定动稳定电流（峰值）”

公母线额定电流同“主母线额定电流”

防护等级 外壳为IP4X，手车室门打开时为IP2X

没有火灾、爆炸危险，没有严重污秽及化学腐蚀的场所

三、结构特点

本开关设备具备完全铠装结构，主要由柜体和真空断路器手车组成。低压与高压分离，充裕的电线室，可安装多组电缆，电缆接线端子距地面最大高度可达800mm；

- 2、坚固可靠的五防联锁装置，在关闭的面板上也可操作断路器，通过观察窗可看到断路器所处的状态；
- 3、功能齐全的手车，100%手车互换性，具操作轻巧，动作平稳；
- 4、维护简捷，易于安装母线和电缆，可升降的转运车，手车的推进，抽出和运输非常方便；
- 5、全组装式的开关柜使用敷铝钢板，耐腐蚀、抗氧化，采用多重折边工艺，保证高的强度的刚度。

四、注意事项

具备一系列的联锁装置，从根本上防止出现危险局面和可能引起严重后果的误操作，因此有效地保护了操作人员和开关柜。联锁装置地功能如下：

- 1.断路器和接地开关在分闸位置时，手车能从试验/隔离位置移动到运行位置。在这种分闸状态下，反向移动也行（机械联锁）。
- 2.手车已完全处于试验或运行位置时，断路器才能合闸（机械和电气联锁）。
- 3.手车在试验或运行位置而没有控制电压时，断路器不能合闸，仅能手动分闸（电气联锁）。

- 4.手车在运行位置时，控制线插头被锁定，不能拔出。
- 5.手车在试验/隔离位置或移开时，接地开关才能合闸（机械联锁）。
- 6.接地开关关合时，手车不能从试验/隔离位置移向运行位置（机械联锁）。
- 7.可在手车和/或接地开关操动机构上安装附加联锁装置，如闭锁电磁铁，用户在订货时应提出要求。

五、订货须知

- 1.产品的功能、型号、功率及数量
- 2.产品的电子元器件品牌要求
- 3.设计图纸及其他特殊要求
- 4.联系人、联系方式、联系地址

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供最优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。

详情请咨询公司网址：www.jth18.com

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 QQ：812676375