

三相电机缺相综合保护器

产品名称	三相电机缺相综合保护器
公司名称	上海众泰电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:众泰 型号:DZ15D-40 额定电压:220~400V
公司地址	上海市松江区新浜镇香长公路2061号107室
联系电话	18868288253

产品详情

DZ15D系列三相电机缺相综合保护器供应@上海众泰电气有限公司

1.概述

DZ15D系列三相电机缺相综合保护器（以下简称保护器），其额定电流至100A电路中作配电用，额定电流100A以下型保护器亦可作保护电动机用，在正常情况下，保护器可分别作为线路的不频繁转换及电动机的频繁起动之用。配电用保护器，在配电网络中作分配电能且作为线路及电源设备的过载、短路、断相和过流保护。

该产品符合IEC60947-2:2006国标标准及GB140848.2-2008国家标准。

2.适用范围

DZ15D系列三相电机缺相综合保护器带缺相、过流、故障指示断路器，主要适用于交流50Hz,额定电压为380（400）V，额定电流至100A的配电子表网络中，可对因设备缺相，过流引起的故障进行保护，对人提供间接触电保护

，防止因设备绝缘损坏，产生接地故障引起的火灾危险。

3.主要功能

1、缺相保护

2、短路保护

3、漏电、过载保护

4、缺相保护

5、三相不平衡保护

6、可调功率

4.型号及含义

DZ (设计代号)

15 (塑料外壳)

D (断相保护)

/ (外壳等级额定电流)

390 (级数)

5.主要特点

5.1该系列三相电机缺相综合保护器集缺相保护、过流保护、工作及故障指示为一体的综合断路保护器。

5.2该系列产品采用先进的电子脱扣系统，取代了陈旧的双金属片和油杯脱扣方式，解决了过电流的稳定性，可行性。

5.3该系列产品有故障显示功能，分段能力强，灵敏度高，过流，缺相，安全保护可靠性高。

6.主要技术参数

6.1工作电压:220V-400V交流50Hz

6.2额定电流:10A-100A

6.3过流保护:主电路负载电流大于额定电流12倍时保护，动作时间小于60S，并有良好的反时限选择性，根据负载

电流大小用户可自行调节，调节装置设在面板上;

6.4缺相保护:主电路是任何一相断电保护，分段时间小于2S;

6.5指示:正常工作绿灯亮，故障脱扣红灯亮;

7.安装条件

7.1周围温度:-5 - +40 ，24小时平均温度不超过+35 。

7.2相对湿度:在+40℃时不超过50%，最湿月平均较低温度不超过+20℃且该月平均较大相对湿度不超过90%;

7.3海拔高度:200m;

7.4不允许安装在含有引燃气体的环境里;

7.5不允许安装在外磁场大于地磁场5倍的地方;

7.6不允许安装在能腐蚀金属的地方

7.7不允许安装在震动大于5g的地方

7.8安装在金属等阻燃物上时，污染等级2级;

7.9垂直或水平安装;

8.安装尺寸

DZ15D-40保护器长度:19.5cm宽度:7.8cm高度:7.6cm（不含手柄）

DZ15D-100保护器长度:20.5cm宽度:9.5cm高度7.6cm（不含手柄）

9.DZ15D系列三相电机缺相综合保护器开关使用于1.1KW-11KW电机，可作为风机保护器、电动机保护器、潜水泵保护器、风机保护器、空压机保护器集多功能为一体的综合保护器开关（经济型缺相保护）。