

HN-300L全自动三相电容电感测试仪

产品名称	HN-300L全自动三相电容电感测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HN-300L 分辨率:0.01 μ F
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

武汉华能联创电气有限公司自主研发生产HN-300L全自动三相电容电感测试仪是针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的测量电容电感无需拆母线，一键全自动测量，三相同时测，精度高，稳定性好。

产品特征

(1) 全自动三相电容电感测试仪现场测量电容器需拆除连接线，不仅工作量大而且易损坏电容器；

(2) 全自动三相电容电感测试仪的检测电容表输出电压低而导致故障检出率低。该仪器具有测量工作量大、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。

(3) 全自动三相电容电感测试仪测量电抗器电感量。该电容电感测试仪采用桥式电路结构，标准电容器和被试电容器作为桥式电路的两臂。当进行电容器电容值测量时，测试电压同时施加在标准电容器和被试电容器上，处理器通过传感器同采集流过两者的电流信号并进行处理后得也被试电容器的电容值。

产品别称

电容电感测试仪，全自动电容电感测试仪，三钳电容电感检测仪，三相电容电感测试仪，电感检测仪，

电容检测仪，智能电容电感测试仪，电容电感测试仪厂家，电容电感校验仪，武汉全自动电容电感测试仪

技术参数

1、全自动电容电感测试仪测量范围及精度：

a. 电容测量

(1) 可测电容范围：0.01 μ F ~ 3,000 μ F;

(2) 可测容量范围：5 ~ 20,000kvar;

(3) 测量精度： \pm (1.0% 读数+5个字)；

(4) 分辨率：0.01 μ F

b. 电流测量

(1) 电流测量范围：0 ~ 20A;

(2) 测量精度： \pm (1.0%读数+5个字)

(3) 分辨率；0.01A

c . 电感测量

(1) 电感测量范围：小电感方式200 μ H ~ 5mH大电感方式5 mH ~ 10H

(2) 感抗测量范围：100m ~20K

(3) 测量精度： \pm (3.0% 读数+5个字)

(4) 分辨率：0.01 mH

d. 电阻测量范围：

(1) 电阻测量范围：小电阻方式200m Ω ~ 1 Ω 大电阻方式1 Ω ~ 20K Ω

(2) 测量精度： \pm (3.0% 读数+5个字)

(3) 分辨率：0.01

HN-300L全自动三相电容电感测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制