DC220V转DC48V通信电源10A20A30

产品名称	DC220V转DC48V通信电源10A20A30
公司名称	深圳市普顿电力设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:普顿 型号:PD-4810
公司地址	深圳市宝安福永工业区第2工业区
联系电话	0755-29032331 15999530831

产品详情

DC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100ADC220V-DC48V通信电源10A20A30A40A50A100A.深圳市普顿电力设备有限公司-15999-530831 吴先生

一:通信电源简介

普顿电力AC220-DC24V/48V 系列通信电源模块采用先进的高频脉宽调制技术，使效率得到了极大提高。整机具有稳压精度高、动态响应快、输出杂音低、抗干扰能力强、工作温度范围宽等特点。N+1模块组合结构，各模块间可自动均流均衡供电,可为电信、电力及无线基站组建高频开关电源系统。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19"、高度为2U的标准机箱，易于安装。可用于组成电源系统，并且模块可并联带电池使用，不需监控单元。

本电源模块适用于交流220VAC和直流220VDC的输入条件的使用场合。

本电源模块适用于直流输出24VDC 10A-60A DC 的输出条件的使用场合。

本电源模块适用于直流输出48VDC 5A-50A DC 的输出条件的使用场合。

二:通信电源工作方式

1:AC220-DC24/48V时,把交流220V转换成直流24V或直流48V,供直流负载使用;当市电断电后,由电池组稳压输出;

2:DC220-DC24/48V时,把直流220V降压至直流24V或直流48V,供直流负载使用;当市电断电后,由电池组稳压输出;

3:带充放电管理型,当用户需要单独一个模块使用,并且能单独对电池进行充电时,可以选用带充电管理型的通信电源模块,在模块把AC220转换为DC24/48V输出时,同时也能对电池进行智能充电,当市电断电后,由电池组稳压输出;

三:通信电源技术参数

- 输入电压：单相三线制 AC：220V± 20%
- 输入电流：≤10A（RMS） 交流输入为220V，直流输出为48V时
- 频率： 50Hz±10%
- 功率因数：≥0.99
- 效率：≥0.87
- 启动冲击电流：≤150%Imax (额定输入状态下)

◆ 保护功能：输入过欠压保护;输出过压保护;输出限流保护;短路保护;模块并联保护;

过温保护;过流保护;

- 输入过压关机： 265--275V
- 输入欠压关机： 160--170V

- 交流输入范围： 160--270V
- 输出直流电压： 48VDC或-48VDC（42∽58V可调）或24V(21∽29V可调)
- 额定电流： 10A、20A、25A、30A、40A
- 输出限流值： Ie+1A
- 电压调整率： 电压调整率不超过直流输出整定值的+0.1%
- 负载调整率： 不超过直流输出整定值的+0.5%
- 稳压精度： 不超过直流输出整定值的+0.5%
- 电话衡重杂音： ≤0.5mV
- 峰峰值杂音： ≤150mV
- 宽频杂音电压： ≤30 mV (3.4KHZ--150KHz)

  ≤20 mV (150KHZ--30MHz)
- 离散频率杂音电压： ≤5 mV (3.4KHZ--150KHz)

  ≤3 mV (150KHZ--200KHz)

  ≤2 mV (200KHZ--500KHz)

  ≤1 mV (500KHZ--30MHz)
- 均流度： ≤+5%
- 显示精度： ≤+5%
- 软启动时间：3--8秒
- 温度系数： 不超过直流输出整定值的+0.2%
- 绝缘电阻： ≥10MΩ (室温环境下)
- 绝缘强度： 输入对地、输入对输出施加交流1500V/50Hz， 输出对地施加

交流500V/50Hz，1min无闪络，无击穿

u 电磁兼容： 符合信息产业部YD/T983-1998标准要求

型号分别有：PD-4805 PD-4810 PD-4815 PD-4820 PD-4825 PD-4830 PD-4850

PD-2405 PD-2410 PD-2420 PD-2430 PD-2440 PD-2450

（举例:PD-4810 48指直流电压为48V
10指输出电流为10A）

四：通信电源售后及包装

为了让用户买得称心，用得放心，公司专门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从事售后服务工作。请您认真地将用户信息反馈给我们，以便我们及时掌握，更好地为您服务。

公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，1年之内保修，终身维护

包装运输：标准纸箱,送货上门