

# BXM-2/16A防爆配电箱

产品名称	BXM-2/16A防爆配电箱
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	10.00/10
规格参数	品牌:领越防爆 型号:BXM-2/16A防爆配电箱 数量:100
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

## 产品详情

### 适用范围

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、性气体混合物： A、 B、 C。
- 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
- 4、温度组别：T1 ~ T6。
- 5、防爆标志：Exde BT6、\*Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

### 技术参数：

- 1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079
- 2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6
- 3.额定电压：AC 220V/380V
- 4.主回路额定电流：20A ~ 250A
- 5.支路数:2、4、6、8、10、12

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

7.防护等级：IP54( B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2 ~ G3'

10.适用电缆外径： 6 ~ 55mm

11.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出

#### 防爆注意事项

5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

5.2安装及维修前必须切断前级电源；

5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠

5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

5.6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。