

供应GCK进线柜柜体 GCK出线柜外壳

产品名称	供应GCK进线柜柜体 GCK出线柜外壳
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	17.00/台
规格参数	品牌:中柜
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

产品详情

GCK进线柜柜体壳体配套件清单（见附件/配套清单样张）

2.1 主开关——型号、规格、极数、保护特性及其他要求（充分考虑联锁的要求，辅助接点是否够用）填写订货规范书（一般均采用抽出式框架开关）。

2.2 分路开关，抽屉用固定式。固定插拔式用抽出式开关配相应的操作机构（中心）加圆手柄。注意客户有否分励等要求

2.3 电流互感器，考虑到我公司的具体情况，通常选用LMK3-0.66型。电流比，如有图纸,则按图纸.如图纸未注,应考虑额定电流时电流表指针处于60-80%的位置.并按产品样品(一般为10、12、15、20、30、40、50、60、75、[80]或其整数倍)选取,尽可能不出现350/5等非标现象.孔径尺寸能否满足要求。常用的选择为75A及以下II30口匝，100-300A为II40、500-600A为II50、800-1500为II80。1500以上根据所用铜排的排规选择。

2.4 电容柜一次元件的选择。要明确电容的路数（一般不超过12路）每路包含熔断器3个交流接触器1个（可带热继电器或不带热继电器。按客户来源）电容器1个。电容柜元器件选择在客户无特殊要求时，可按下列配置选择。（图纸明确，按图纸）

2.4.1 电容柜总开关：一般选用QSA-□/3。电流按总千乏数的2-2.5倍。配NT2相应电流的熔芯。总补偿容量在100千乏及以下用QSA200/3配200A芯、100-200千乏QSA400/3配400A芯、200-300千乏QSA630/3配630A芯。

2.4.2 电流互感器按总千乏数的1.5倍计算。

2.4.3 分路熔断器：一般采用NT00（配SIST101座）其熔芯电流值为该分路千乏数的2.5-3倍，且应在样本有的规格中选取。一般15-16千乏选40A。20千乏选63A。30-32千乏选80A。40千乏选用100A。

2.4.4 交流接触器一般选用JKC1R-

□10/H。最后一个H表示带热继电器，客户未要求时不写。

防护等级及使用环境的要求。

采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准

单元，用户可根据需要任意选用组装。

技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。

压缩场地。三化程度高，可大大压缩储存和运输预制作的场地。

装配方便。不需要特殊复杂性