

HVBB3502全自动变压器变比测试仪

产品名称	HVBB3502全自动变压器变比测试仪
公司名称	扬州海沃电气科技发展有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:海沃 型号:HVBB3502 产地:江苏
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡工业园区
联系电话	0514-80891652 18101450258

产品详情

[HVBB3502全自动变压器变比测试仪技术简介](#)[HVBB3502全自动变压器变比测试仪](#)

[变压器变比测试仪](#)

屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏，供电采用锂电供电，方便现场使用，具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次完成三相变比测试，测试速度快，准确度高。

[HVBB3502全自动变压器变比测试仪功能介绍](#)

交直流两用：锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。

一次充电，可连续测量100台变压器变比组别。

智能充电管理，剩余电量显示，低电量报警，背光自动调节，节省电量。

全三相正弦逆变电源输出，输出电压自动调节，具有软启、软停功能，因此测试速度快、精度高。

三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。

具有盲测功能，即在不知道高、低压联结方式时进行变比、组别测试。

CT变比极性测试功能。

单相测试时具有角差测试功能。

分接档位最高可测试到197档。

测试量程宽，最高可达10000。

高低压反接保护功能。

输出短路保护功能。

不掉电时钟和日期显示；数据存储方式分为本机存储和优盘存储，其中本机存储可存储测试数据500条，并且本机存储可转存至优盘；优盘存储数据格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。

热敏打印机打印功能，快速、无声。

体积小、重量轻，方便携带使用。

[HVBB3502全自动变压器变比测试仪性能参数](#)

测量范围 0.9 ~ 10000

准确度 \pm (读数 \times 0.1%+2字)(小于等于500)

\pm (读数 \times 0.2%+2字)(大于500小于等于3000)

\pm (读数 \times 0.3%+2字)(大于3000)

工作电源 内置电池或外置充电器，充电器使用条件，输入100-240VAC, 50/60Hz

充电时间 约5小时

重量 3.5Kg

体积 260mm(长) \times 200mm(宽) \times 160mm(高)

使用温度 -10 ~ 50

相对湿度： 90%，不结露[扬州海沃电气科技发展有限公司](#) www.hwdqkj.com