

广州原装三菱Q系列FX3U128MR

产品名称	广州原装三菱Q系列FX3U128MR
公司名称	广州菱库自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中38号加悦大厦712房（不可作厂房）（仅限办公用途）
联系电话	020-29875160 18319546829

产品详情

【FX3U-128MR/ES-A电源规格】 电源电压：AC100~240V 电源电压允许范围：AC85~264V

额定频率：50/60Hz 允许瞬时停电时间：对10ms以下的瞬时停电会继续运行。

电源电压为AC200V的系统时，可以通过用户程序，可在10~100ms之间更改。

电源保险丝：250V 5A 冲击电流：最大30A 5ms以下/AC100V,最大65A 5ms以下/AC200V

消耗功率：65W DC24V供给电源：600mA以下

DC5V内置电源：500mA以下

【FX3U-128MR/ES-A输入规格】 输入形式：漏型/源型 输入点数：64

输入的连接方式：拆装式端子排(M3螺丝) 输入信号电压：AC电源型：DC24V ± 10%

DC电源型：DC16.8~28.8V 输入阻抗:X000~X005(3.9K) X006~X007(3.3K)

输入信号电流：X000~X005(6mA/DC24V) X006~X007(7mA/DC24V)

ON输入感应电流：X000~X005(3.5mA以上) X006~X007(4.5mA以上)

OFF输入感应电流：1.5mA以下 输入信号形式：无电压触点输入

漏型输入时：NPN开集电极型晶体管 源型输入时：PNP开集电极型晶体管

输入回路隔离：光耦隔离 输入动作的显示：光耦驱动时面板上的LED灯亮 输入回路结构图

【FX3U-128MR/ES-A输出规格】 输出种类：继电器 输出点数：64

输出的连接方式：拆装式端子排(M3螺丝) 外部电源：AC240V以下

最大电阻负载：2A/1点 每个公共端的合计负载电流如下

- 输出1点/1个公共端：2A以下
 - 输出4点/1个公共端：8A以下
 - 输出8点/1个公共端：8A以下
- 最大感性负载：80VA 最小负载：DC5V 2mA

开路漏电流：无 输出响应时间：约10mS 回路隔离：机械隔离

输出动作的显示：继电器线圈通电时面板上的LED灯亮 输出回路结构图

FX3U-128MR/ES-A重量：1.8kg

FX3U-128MR/ES-A面价价格：10120.00FX3U-128MR/ES-A外形尺寸W*H*D[mm]：350*86*90