

西安宝光断路器供应FN3-12负荷开关

产品名称	西安宝光断路器供应FN3-12负荷开关
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	1800.00/组
规格参数	
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

1、FN3-10、FN3-10R、FN3-10R/S负荷开关系户内装置的高压电器。适用于交流50HZ、6KV或10KV的网络中，作为开断和闭合负荷及过负荷电流之用。亦可用作开断和闭合空载长线。空载变压器及电容器之开关。带有RN3型熔断器的负荷开关（FN3-10R、FN3-10R/S）可切断短路，作保护开关之用。

2、本负荷开关可配用CS3型及CS2型手动操作机构进行操作。

二、工作条件

本负荷开关适用于下列工作环境：

- 1、海拔不超过1000米；
- 2、周围空气温度不高于+40 及不低于-10 ；
- 3、空气相对湿度不大于90%的户内场所（当温度为+25 时）；

- 4、无导电性尘埃的环境中；
- 5、无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体；
- 6、无剧烈震动和冲击的地方；
- 7、无燃烧与爆炸危险的环境中。

三、技术数据

型号	额定电压 KV	最大 工作 电 压KV	额 定 电 流 A	额定开断容量		最大开断电流		闭合 电流 峰值 KA	极限通 过电流 KA	
				COS =0.15	COS =0.7	COS =0.15	COS =0.7		峰值	有 效 值
				MVA		A				
FN3-10	10	11.5	400	15	25	850	1450	15	25	14.5
FN3-6	6	6.9	400	9	20	850	1950	15	25	14.5

1、负荷开关的基本技术数据应符合表1的规定：