

自动重合闸漏电保护器 多级防雷

产品名称	自动重合闸漏电保护器 多级防雷
公司名称	广州吉普佳电子科技有限公司
价格	399.00/台
规格参数	品牌:吉普佳 型号:JPJ-AR-6A 产地:广东广州
公司地址	广州市萝岗区
联系电话	86-020-82189757 13539973008

产品详情

产品应用

广泛用于通信机房基站、视频监控、宽带光纤、交通、广电、光伏电站、银行、灯箱、加油站、工矿业、公路照明、气象局、监测站等各种无人值守用电的设备。

产品特点

- 1 防雷防浪涌保护：**具有雷击能量检测功能，及时断开设备用电线路实现设备防雷（工作电源采用抗雷击能力较强的线性电源多重措施分别作用，有泄有堵实现可靠雷击防护）
- 2 过压欠压保护:**设备正常工作电压范围AC85~300V电压类故障上电前检测；出现电压故障后合闸前对电路进行检测符合正常工作电压范围内会自动合闸供电如未恢复正常电压范围则不会合闸通电
- 3 漏电保护：**适用更多复杂环境要求如光伏电站，通讯机房，户外设备，视频监控，公路照明等
- 4 过流过载/短路保护：**当前电流超过额定电流3秒以上会过流保护，当前总负载功率过大超过额定功率则会过载保护。当线路发生故障瞬间电流超过额定电流的3倍以上会以0.1秒断开线路保护。
- 5 自动重合闸功能：**由于出现故障设备断开线路保护，则会在故障排除后自动检测合闸供电。在停电时自动断开线路;来电时自动合闸工作（任一项保护跳闸后，间隔30S左右后自动进行合闸条件检测，符合合闸条件时才合闸，否则不合闸）
- 6 数码显示：**设备具有显示当前电压（以作为参考电压）同时具有故障记忆功能，可通过面板显示转换键进行操作；可查询故障总记录及各分类故障出现的次数）让你随时了解用电的情况方便及时作出检修。

7 断零保护：对于零线意外断开电压突飙高至380V立刻断开线路保护（由于电网电压波动引起线路发热和电器烧毁的事故经常发生，使用我们设备让你无需担心此问题用电更放心）

8 手动开关作用:需要重启可以通过面板红色的手动开关来关闭和开启的电源（我们每台设备采用两只继电器二级二线式控制，具备同时断开火线与零线更安全）

主要技术参数

额定电压:220V 50Hz

工作电压范围：AC85~300V

额定负载电流：In：10A

过流动作电流：10A

短路动作电流：30A(3In)

漏电动作电流：30mA（可根据用户需求出厂前调整）；

漏电不动作电流：15mA（可根据用户需求出厂前调整）

过压动作电压：275±5V（可根据用户需求出厂前调整）；

欠压动作电压：100±5V（可根据用户需求出厂前调整）

过流断开动作时间：2s

漏电断开动作时间：0.03s

漏电显示范围：0~99mA

漏电显示精度：1mA

漏电显示误差：±3mA

故障累计次数：0~9999或客户定制