

能生充电器江苏铭源专业生产水电瓶充电器72V

产品名称	能生充电器江苏铭源专业生产水电瓶充电器72V
公司名称	江阴市华士铭源机电设备厂
价格	95.00/个
规格参数	充电电压:72V 充电电流:10A 电池容量:80-120ah
公司地址	江阴市华士镇澄鹿路8号
联系电话	051086061166 13003351251

产品详情

能生充电器江苏铭源专业生产水电瓶充电器72V

产品简介：

充电器经过几十年的演变，随着电子技术的高速发展，已从老式的低效工频铁芯变压器整流式发展到高效高频电子智能型。由大体积向小型化、轻薄化发展。

传统充电器的原理经过变压器降压整流后转换成直流电，然后对蓄电池强制充电。由于电池可接受电流的能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的，到充电后期，充电电流多作用于电解水，产生大量气体。虽然电压已经达到了，但实际电池容量只有80%。长时间大电流充电会造成蓄电池极化现象（欧姆极化、浓度极化、电化学反应极化）和硫化现象，造成铅板腐蚀老化，导致电池性能降低直至损坏。因此很多电池不是用坏的，而是充电器充坏的。

针对现有充电器的缺点，本公司为铅酸蓄电池全新开发了一个系列的智能型充电器。充电原理：在充电开始时使用恒电流，中间用恒电压充电。当电流衰减到预定值时转换成小电流以涓流充电，这种方法可以将出气量减到最少，蓄电池充到

100%，并避免极化和硫化现象，延长电池使用寿命。

产品参数：充电电压：72V

充电电流：10A

电瓶容量：80-120AH

输入电压：220V 50HZ

基本配置：220V 输入电源线 自配（不带线）

输出充电线：线长 75cm，插头根据需要有大号中号小号可选。

外型尺寸：长 20cm 宽 14.5cm 高 6.5cm（带安装孔）

整机重量：1.52 公斤左右

适用范围：载货三轮车、老年代步车、观光车、砖瓦厂拉坯车、工厂内电动搬运车、高尔夫球车、电动载客车等水电池组充电。

使用说明：

1.充电前请确认电瓶组电压及容量与充电器是否匹配，充电输出+,-极和电瓶+,-极是否正确。

2.充电时，先将充电器输出与电瓶连接好，再接通 220V 电源。（注意：输入输出插头一定要插紧哟）

3.充电时，3

只指示灯亮。当电瓶充到 50%左右电量时，红色和绿色指示灯亮，当电瓶充到 90%左右电量时，绿色指示灯亮，并进入浮充状态，如时间允许，请让电瓶浮充不低于 2 小时，因为浮充时间越长电瓶充电越足。

注意事项：

1.不要在雷雨天气及电网电压波动比较大时使用充电器。

2.不要把充电器放在电瓶上充电，充电器要有良好的通风。

3.充电时请不要触摸充电器，充电完毕请拔下 220v 电源插头，再拔下输出插头。

4.使用不当或人为原因损坏充电器不在保修范围内。

特别警告：请不要把充电器安装在空间有限的电池箱内。友情提醒：本充电器适用于可添加电解液的水电瓶。

???

?????? ????2008?????
?????

?????ISO9001:2008?????

????? "?????"????? "?????"????? "?????"
?????

?????100?????100?????

联系人：吴经理 电话：13003351251、18861648388