触摸工业平板电脑安卓系统

产品名称	触摸工业平板电脑安卓系统
公司名称	广州市微嵌计算机科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:WQ/微嵌 用途:广泛 包装:标准
公司地址	广州市黄埔区永和街新庄工业园B座
联系电话	020-32206882 13570912827

产品详情

页面标注价格为不含税价格，如果需要开普票或者增值税专用发票，请联系客服补足税额。

产品需要定制或者批量采购可走线下合同形式，详情咨询客服人员。

技术资料可向客服人员索取，或者自行登陆我司官方网站(www.wqlcd.com)下载。

售后服务承诺：本店所有产品均免费保修一年，原厂发货，质量保证。

技术支持：本产品承诺12个月的免费维修服务，终身技术支持。免费维修时间到期后，我们将适当收取维修费用，费用根据实际的产品损坏情况而定。

当天17:00前拍下可当天发货，定制/批量客户请咨询客服人员交货期限。

注意【NOTICE】：本厂的工业平板电脑是针对自动化控制和嵌入式/挂壁式/桌面式安装而设计的，所以产品均没内置电池不能手持移动使用。

触摸工业平板电脑安卓系统个性化定制服务：用户可以定制带自己LOGO的面板，正版WINCE系统，软件硬件等特殊功能定制。

本工业电脑不含电源适配器，如有需
要请拍下以下链接：http://item.taobao.com/item.htm?id=520364176920
安卓系统工业平板电脑资料包下载：http://pan.baidu.com/s/1jHlEArW

触摸工业平板电脑安卓系统硬件概述:

液晶屏： 7"TFT真彩液晶屏，分辨率1024×600　　触摸规格:
工业电容屏，100万次以上(笔尖0.8mm²打键荷重250克力,打键速度2次/秒)　　CPU： 4核1.6G
是基于32位RISC架构设计，它采用28nm技术工艺　　RAM：运行内存 1G DDR3
FLASH： EMMC 8G　　系统版本号：Android 4.4.2

I/O接口：　　1、四路带隔离的3线RS-232串口（COM1,COM2,COM3，COM4），其中二路（COM1、COM2）可以作为RS-485总线接口；　　2、一路USB Device接口，支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序；　　3、两路USB Host接口，支持鼠标、键盘、U盘等设备；　　4、一路100M 的以太网络接口；
5、SD/MMC接口，支持SD卡和MMC卡；　　6、音频输出接口；
7、DC12V~24V，带隔离电源输入接口，可靠性更高。触摸工业平板电脑安卓系统其他：
1、内置RTC实时时钟（可断电保护）；　　2、内置蜂鸣器，提供函数控制发声；
3、防浪涌、防雷击、防反接、过流保护、宽电压。

产品型号	WAR_070C 触摸工业平板电脑安卓系统
基本参数	● 处理器（CPU）：三星的 S5P4418，四核 Cortex A9 架构，主频 1.6GHZ● 内存： 的 EMMC
显示屏	● 尺寸：7 inch(英寸)● 分辨率：1024×600 高清● 宽温型，1600 万色● LED 背光
触摸屏	电容屏
硬件接口	● 四路带隔离的 3 线 RS-232 串口（COM1,COM2,COM3，COM4），其中二路（C RS-485 总线接口● 一路带隔离的 CAN总线接口。标版不带， 需要选配● 一路内置 USB Device 接口，支持 Activesync 和 PC 机同步通信和联调应 用程序● 两路 USB Ho 盘等设备● 一路 100M 的以太网络接口● SD/MMC 接口，支持 SD 卡和 MMC 卡● DC12V~24V，带隔离电源输入接口，可靠性更高
操作系统	Andriod 4.4.2
防护等级	IP65(前面板)
工作环境	● 工作条件：12V DC（12V 是推荐值，可以 12V~24V 供电）， 600mA● 工作温度 工作湿度：10～90%RH
产品规格	● 结构：塑料外壳● 电源：12~24V (推荐 12V)● 外形尺寸：206 x 142（单位mm） 131.6（单位mm）
应用领域	● 工业控制，检测设备，仪器仪表，安全监控，医疗器械，智能终端等产品嵌入式 方便客户构建现场总线网络
软件支持	● 新增 Flash 掉电保护功能● 支持 JAVA 、QT、C#编程开发应用程序● 用户可方便 支持屏幕旋转（0 °、90 °、180 °、270 °）

1.1.1、端口位置图：

1、CANL 接口　　2、CANH 接口

3、GND　　4、RS-232
接口 COM3-RX　5、RS-232 接口 COM3-TX　　6、RS-232 接口 COM4-RX
7、RS-232 接口 COM4-TX　　8、RS-485 接口 COM2-485B　9、RS-485 接口 COM2-485A
10、GND　11、RS-485 接口 COM1-485B　12、RS-485 接口 COM1-485A1.1.5、电源接口：

Eclipse开发Android应用程序