

# BAD208 节能强光防爆电筒

产品名称	BAD208 节能强光防爆电筒
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:BAD208 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

## 产品详情

BAD208节能强光防爆电筒

产地：上海

SQ-BAD208节能强光防爆电筒

适用范围：铁路、电业、油田、冶金、部队、公安、消防、石化企业等各种易燃易爆场所的 C类T1-T6组1区、2区、水下及其他工作现场提供移动照明。

性能特点：

光源选用国际顶级品牌3只3W大功率LED并联工作，强光照射距离达1000米；连续工作时间可达3小时以上；工作光可连续工作时间不低于6小时，在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用。

本产品已通过国家权威机构防爆认证，隔爆型最高防爆等级，完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆、防静电效果，可在各种易燃易爆场所安全工作。

采用锂离子电池无记忆、容量大、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电。

全密封设计，可在水下100米正常使用；高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能；耐高低温、高湿性能好，可以在各种恶劣环境下使用。，本产品携带有手持、肩挎、腰挎等多种方式。

本产品设有模拟电量检测功能，可查询电池剩余电量，充电器采用专用充电芯片控制充电，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。

- 1、使用时：按开关第一次启动强光，再按立即进入工作光，按第三次即进入关闭，如此循环操作。强弱光档按住开关1秒进入频闪光。
  - 2、若需检测电池电量时：关闭档按住开关3秒进入电量检测功能，弱光1Hz频闪表示电量：闪5次表示80%电量，闪4次表示60%电量，闪3次表示40%电量，闪2次表示20%以下电量，闪1次表示10%以下电量需充电后使用。检测后进入自动关闭状态
  - 3、一次充满电后，可在6个月内随时使用；若长期放置不用，每隔半年应补充电8小时。
  - 4、使用中，电池电量即将耗尽时，该灯设有低电压警示功能，灯光会闪烁提示10次后回到原照明状态，将照明约10分钟后会自动关灯保护，此时应停止使用并在安全场所充电或换上备用电池。
  - 5、充电器内置充电保护装置，指示灯为红色时表示正在充电，指示灯转换为绿色时表示电池已充满；电筒后盖上的充电插口为大小孔，只要将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。
  - 6、更换电池时先用专用工具将电筒的尾盖旋下，取出筒内电池，换上新电池即可（注意正极朝前）。
- 1、经常检查并保证灯筒与前盖及后盖之间结合紧密,以增强防水、防爆和抗冲击能力。
  - 2、在环境温度较高的场所充电或用强光长时间连续放电时，电筒表面略有温升，此属正常现象。
  - 3、不要随意拆卸灯具的结构件，尤其是密封结构件。
  - 4、在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。

序号

参数名称

单位

数值

1

额定电压

V

3.7

2

额定容量

Ah

4.4

3

光源LED

工作电压

V

3.7

电流

强光

mA

1500

工作光

600

光通

强光

lm

1600

工作光

300

平均使用寿命

h

10万

4

连续放

电时间

强光

h

> 3

工作光

6

5

充电时间

h

6

6

电池使用寿命

循环

1000

7

外形尺寸

外径

mm

51

长

213

8

重量

g

420