

OHBF8830 LED防爆平台灯

产品名称	OHBF8830 LED防爆平台灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/套
规格参数	防爆等级:Exd II CT6 防护等级:IP65 额定功率:50-150W
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

OHBF8830 LED防爆灯50W-150W (联系电话：15961131584/0519-83090811 侯先生)

江苏欧辉照明灯具有限公司厂家直接供应LED防爆投光灯，LED防爆泛光灯，LED防爆应急灯,LED防爆平台灯，LED防爆工矿灯，LED防爆工厂灯，LED防爆日光灯等

江苏欧辉照明灯具有限公司OHBF8830技术参数：

产品型号：OHBF8830

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz (如有特殊要求请注明)

额定功率：50W-150W

配用光源：Philips

光通量：140Lm/W

灯具效率：> 0.98

灯具色温：3000-6500K

防护等级：IP66

灯具显色：Ra 80

防腐等级：WF1 “ WF2

外壳材质：航空级铝合金

灯具重量：6Kg

外形尺寸：220 × 301mm

使用寿命：10万小时

质保期限：3年

引入装置：G3/4 ” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m< span="">m²导线可靠连接

安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

防爆灯具在使用过程中应定期维护，及时维修。

- 1、 维护维修人员需经岗位培训，了解灯具的使用性能，明确使用要求。维修人员须具备专业知识，熟悉灯具产品结构。
- 2、 定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。
- 3、 检查灯具塑料外壳(透明件)有无严重变色，如变色严重，说明塑料已经老化。检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。
- 4、 光源损坏应及时关灯，通知更换，以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
- 5、 潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除，更换密封部件，确保外壳防护性能。
- 6、 打开灯罩时，应按警告牌要求，断电源后开盖。
- 7、 开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。
- 8、 维修更换后的光源、零部件和电气元件的型号、规格、尺寸、性能应和维修更换前的光源、零部件和电气元件完全一致。
- 9、 关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件，以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。
- 10、 灯具密封的部分不应经常拆卸和打开