

# 联闪集中控制器

产品名称	联闪集中控制器
公司名称	郑州棕辉电子科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市二七区碧云路7号院2号楼10号
联系电话	13598851953

## 产品详情

PLZ-3JL/KQ/ 联闪集中控制器外接光控探头，可自动控制多盏PLZ-3JL和PLZ-3JLH型交流联闪航空障碍灯同时开关、同时闪光，当不需要自动控制开关闪光时，去掉光控探头即转换为人工手动控制。

### 技术参数

工作电压：AC220V ± 10%，50Hz

功率：10W

封装等级：IP65

外形尺寸：320 × 220 × 88mm

安装：270 × 155 mm

重量：4Kg

### 控制与连接

除PLZ - 3型太阳能障碍灯外，PLZ - 3J系列、PLZ - 3JH系列航空障碍灯均有二种控制方法：1.单闪控制；2.联闪集中控制。联闪集中控制又包括主控制灯控制和集中控制器控制。

#### （一）单闪控制接线

PLZ - 3J型交流航空闪光障碍灯(中光强B型)、PLZ - 3JH/（中光强A型）闪光障碍灯均为单闪控制设计，内设光电控制自动启闭系统，安装接线简捷灵活，适用于有输电电缆的环境或位置，如高塔、烟囱及高大建筑物。PLZ - 3J型、PLZ - 3JH/ 型航空闪光障碍灯的接线简单，只需将交流220V电源接入灯座

底板上的引线端子即可。接线方式见下图。

## （二）联闪集中控制

PLZ - 3JL型交流联闪障碍灯(中光强B型)、PLZ - 3JLH/ （中光强A型）联闪障碍灯均不能单独使用，要与主控制灯或联闪集中控制器配合使用。其若干盏灯与主控制灯或联闪集中控制器联接以达到同时开关、同时或分组闪烁的功能，即可作为城市高大建筑物的安全标志，显示其整体轮廓，也可作为景观指示。

1、集中控制器控制接线。联闪集中控制器一般安装在室内，为壁挂式固装，可设置于建筑物顶层电梯间、线墙或电工控制室。

将光控探头安装在窗外或无灯光直接照射并且与室外自然光线亮度基本一致的地方，与联闪集中控制器连接。

控制线不需屏蔽导线，可选用RVV3×2.5即可。将联闪集中控制器电源控制输出端子与若干盏PLZ-3JL或PLZ-3JLH联闪灯电源控制输入端子并联在一起。

将各组控制线分别接入集中控制器上的相应控制输出端上，使同一高度层面和不同高度层面的若干个障碍灯同时闪烁。

交流220V电源分别接入每盏灯电源引线端子和集中联闪控制器电源插头。见下图。

2、主控制灯控制接线。PLZ - 3JL/ZK、PLZ - 3JLH/ZK联闪主控灯是将联闪集中控制器内设于相应系列联闪障碍灯体内，外型尺寸和接线端子与相应系列联闪障碍灯相同。可方便控制数量不多的该系列联闪障碍灯同时闪烁，接线简捷，去掉了与室内的联闪集中控制器的连线，并相对节省造价。

PLZ - 3JL/ZK、PLZ - 3JLH/ZK联闪主控灯灯座底板均为一条为电源联控引线（三芯）联结即可。