

钢筋锈蚀测量仪

产品名称	钢筋锈蚀测量仪
公司名称	北京航天科宇测试仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:航天科宇 型号:PS-6 产地:北京
公司地址	中国 北京 北京市 北京市朝阳区
联系电话	010-65469689 15011149879

产品详情

钢筋锈蚀测量仪主要特点： 本测量仪在电极过程动学，电分析，电解，电镀，金属相分析，金属腐蚀速度测量和各种腐蚀和防腐蚀研究，以及电化学保护参数等方面有广泛的用途。适于工矿企业科研院所和高等院校从事工业检测失效分析，科学研究，教学实验和新产品开发及各种测量之用。钢筋锈蚀测量仪主要技术参数：1、 恒电位控制范围：-1.999V~+1.999V（连续可调）2、 恒电位控制精度：优于1mV（一般为0.1mV），电网电压变化10%，研究电极控制电位变化小于1mV3、 输出电流测量范围： 0~±2mA（数字电流显示）4、 0~±20mA（数字电流显示）5、 0~±200mA（数字电流显示）6、 输出槽压：0~±10V7、 恒电流控制范围：0~±2mA（连续可调）8、 0~±20mA（连续可调）9、 0~±200mA（连续可调）10、 输出电位测量范围： - 1.999 ~ + 1.999V
11、 电位测量精度：±1%12、 电流测量精度：±1.5%13、 输入阻抗：>1010 14、 响应速度： 5uS15、 极化方向：阳极化/阴极化16、 外接给定电位：可由外控信号给定电位17、 电源：交流220V±10%，50HZ，功耗 50W18、 外形尺寸：550×210×390（mm）19、 重量：5Kg20、 功率：30W21、 使用环境条件：环境温度-10 ~40 ，相对湿度<80%

更多关于北京航天科宇测试仪器厂家

测试仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是<http://www.zghtky.com>

联系电话：010-65469689欢迎访问。