

XHK-102-FM-200A (鑫鸿康)

产品名称	XHK-102-FM-200A (鑫鸿康)
公司名称	甘肃鑫鸿康电子设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	鑫鸿康:45KW-75KW XHK-102-FM-200A:分体式 中国:带标准4-20mA模拟量输
公司地址	安宁区孔家崖社区287号
联系电话	0931-7975272 18153670387

产品详情

基本保护功能

启动保护：在启动时间内，只对断相、过压、欠压、短路及三相不平衡、超时启动进行保护。

过压保护：在工作电压超过设定值时6秒内动作。（出产默认为260V）

欠压保护：在工作电压低于设定值时6秒内动作。（出产默认为180V）

断相保护：当任何一相断开电源时，动作时间 2.0s。

堵转保护：当工作电流达到整定电流值的倍数时，动作时间 2.0s。

不平衡保护：当任何两相间的电流值相差达到设定百分比值时，动作时间 2.0s。

欠流保护：当工作电流连续低于设定欠流门限时，动作时间 10s。

漏电保护：当零序互感器检测到漏电电流值达到设定值时 1s内动作。（出厂默认为“1”）

短路保护：当短路电流达到设定漏电电流的5倍以上时，动作时间 2.0s。（无需要设置）

过流保护：过流保护动作时间为反时限保护或速断保护，动作时间（参表二）。

电流规格

(表一)

产品型号	电流规格 (A)	规格	备注
10A	1-10A	0.3-3KW	
20A	2-20A	1-7.5KW	
50A	5-50A	4-30KW	一次性直线穿过保护器电
100A	10-100A	7.5-45KW	流A/B/C互感器
200A	20-200A	25-75KW	
300/5A	60-300A	45-132KW	另配300/5CT
400/5A	80-400A	55-250KW	另配400/5CT
600/5A	120-600A	75-300KW	另配600/5CT