

# 银川星光告诉您 康明斯柴油发电机组的保养方法

产品名称	银川星光告诉您 康明斯柴油发电机组的保养方法
公司名称	银川南三元机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:星光/康明斯 功率范围:24KW-2000KW 报价:电话议价
公司地址	银川市兴庆区立达国际机电城10-6号
联系电话	0951-5095482 13995476917

## 产品详情

银川星光告诉您 康明斯柴油发电机组的保养方法。想了解更多请致电：0951-5095482、18709518156、18095470866、18709512253、13669217968

1,

康明斯发动机组必须加注“水箱添加剂”，按说明书根据使用现场的年最低温度确定，每隔一个月添加适量，一年更换一次，更换冷却液时，应用清水冲洗冷却系统，直至清水流出。2

，熔断丝反复触发，则说明该熔断器出现故障，必须加以修补。3，

每50个小时，检查蓄电池电解液面，检查排除漏水、漏油现象。4，

每200个小时，检查充电发电机张紧皮带紧度，并调整。5，

每300个小时，更换油底中机油，同时更换机油滤清器。6，

每400个小时，更换燃油滤清器（油质差、油脏，据情况缩短周期）7，

每800个小时：放出油箱内沉积物；检查增压器进、回油管有无漏油；检查水箱和中冷器散热片（应无阻塞）。8，每1200个小时，请专业人员检查气门间隙，必要时调整。9，

每2400个小时：请专业人员拆卸检查，调整喷油器；由专业人员检查增压器工作状态，并对发动机进行常规检查。10，每六个月更换冷却液过滤器，并检查冷却液水位。11，

康明斯每年清洗冷却系统，更换冷却液，检查有无漏水现象，节温器、散热器堵塞均须排除。

二，康明斯柴油发电机组技术保养规范 康明斯柴油发电机组的技术保养就是定期地对柴油发电机各零部件进行系统、细致的检查、调整和清洗，以提供柴油发电机正常运行所必需的良好工作条件，预防康明斯柴油发电机早期磨损和各种事故发生，充分发挥柴油发电机的工作效能和经济效益。因此，在柴油发电机使用过程中必须建立一套切实可行的保养规则和计划，认真作好各项保养工作。

三，康明斯柴油发电机组日常维护 1，检查曲轴箱机油平面，如不足时，应添加机油。2，

检查油泵、水泵、滤清器及各连接处有无泄漏现象，发现泄漏应予排除。3，

检查燃油箱内的燃油是否足够，不足时应加足。4，

检查柴油发电机座及附属设备螺栓连接的稳固情况。5，

检查各仪表接头是否松动，指针是否回到零位。6，检查操作机构是否灵活、准确可靠。7，

检查各三角传动皮带的松紧是否合适，不合适时应予调整 8，保持柴油发电机的机房整洁。

四，康明斯柴油发电机组一级技术保养 1，经常扫抹机房，抹除发电机件表面油渍、水迹及灰尘，保持整洁干净。 2，检查调整进、排气门间隙。 3，对所有注油嘴、润滑部位加润滑油脂。 4，检查四漏（油、水、气、电）进行排除。 5，检查充电发电机风扇的传动带松紧是否适宜（正常情况下在三角皮带中段加3至5千克的压力，皮带应能按下10至20毫米距离为宜）。 6，更换三滤（机油、燃油、空气）。 7，检查燃油箱、油水分离器内是否有水，查明原因，及时排除。 8，根据不同机型的规定和油质情况按时更换润滑油。 9，检查传动皮带松紧和安全防护罩装置，电气保护回路的可靠性（低油位、高水温）。 10，经常检查废气涡轮增压器的进、排气管路，接头是否漏气，清洗、吹净进气道或空气滤清器（每200小时吹一次空滤器）。 11，测量绝缘电阻，绝缘电阻应大于0.5欧。 12，检查轴承润滑与温度情况，如温度过高，分析原因及时排除，并加注润滑油脂。

银川星光发电设备有限公司

联系电话：18709518156、18095470866、18709512253、13669217968、0951-5095482

网站：<http://www.nxfdjz.com>有各品牌发电机组详细介绍，方便您采购前对各品牌发电机组性能的了解。