

海湾HX-100B火灾声光报警器GST-HX-240B

产品名称	海湾HX-100B火灾声光报警器GST-HX-240B
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-HX-240B 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾HX-100B火灾声光报警器GST-HX-240B

1.1.1 特点

火灾声光报警器是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾声光报警器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

HX-100B火灾声光报警器为编码型报警器，可直接接入火灾报警控制器的信号二总线（需由电源系统提供二根DC24V电源线）。

1.1.2 主要技术指标

（1）工作电压：

信号总线电压：24V 允许范围：16V ~ 28V

电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V ~ DC28V

（2）工作电流：

总线监视电流 0.8mA 总线启动电流 6.0mA

电源监视电流 10mA 电源动作电流 160mA

(3) 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接

(4) 声压级 85dB (正前方3m水平处 (A计权))

(5) 闪光频率：0.8Hz ~ 1.0Hz

(6) 变调周期：4 (1 ± 20%) s

(7) 声调：火警声

(8) 使用环境：

温度：-10 ~ +50

相对湿度 95%，不结露

(9) 外壳防护等级：IP43

(10) 外形尺寸：90mm × 144mm × 57mm (带底壳)

1.1.3 接线与布线

其中：

Z1、Z2：与火灾报警控制器信号二总线连接的端子，对于HX-100A型火灾声光报警器，此端子无效

D1、D2：与DC24V电源线连接的端子，无极性

S1、G：外控输入端子

布线要求：信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线，截面积 1.0mm²；电源线D1、D2采用阻燃BV线，截面积 1.5mm²；S1、G采用阻燃RV线，截面积 0.5mm²。HX-100B/T火灾声光报警器信号总线和电源线与报警器底壳端子连接处应做密封处理（无裸露铜线）。