

# 海湾JB-QG-GST5000消防报警主机控制器

产品名称	海湾JB-QG-GST5000消防报警主机控制器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:JB-QG-GST5000 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 海湾JB-QG-GST5000消防报警主机控制器

#### 一、特点：

JB-QG-GST5000 型控制器采用柜式结构，其大容量可扩展到20个242地址编码点的回路，其功能操作显示面板与JB-QB-GST500型控制器相同，主要特点如下：

- (1) 控制器采用柜式结构，各信号总线回路板采用拔插式设计，系统容量扩充简单、方便；
- (2) 进一步加强了控制器的消防联动控制功能，可配置多块手动消防启动盘，完成对总线制外控设备的手动控制，并可配置多块14路直接控制盘，完成对消防控制系统中重要设备的控制；
- (3) 控制器可加配联动控制用电源系统，标准电源盘可提供DC24V、6A电源二总线；
- (4) 控制器容量内的任一地址编码点，可由编码火灾探测器占用，也可由编码模块占用；
- (5) 控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘，组成消防广播和消防电话系统；
- (6) 包括JB-QB-GST500型控制器的全部功能。

#### 二、接线说明与布线：

其中：

L、G、N：交流220V 接线端子及机柜保护接地线端子；

+24V、GND：DC24V、6A 供电电源输出端子；

A、B：连接火灾显示盘的通讯总线端子；

ZN-1、ZN-2（N=1~18）：探测器总线（无极性）；

S+、S-：火灾报警输出端子（报警时可配置成24V 电源输出或无源触点输出）；

A、B：连接其它各类控制器的通讯总线端子；

O、COM：组成直接控制输出端，O 为输出端正极，COM 为输出端负极，启动后O 与COM 之间输出DC24V；为实现检线功能，O 与COM 之间接ZD-01 终端器；

I、COM：组成反馈输入端，接无源触点；为实现检线功能，I 与COM 之间接4.7k 终端电阻。

### 三、主要技术指标：

（1）液晶屏规格：320 × 240 图形点阵，可显示12 行汉字信息

（2）控制器容量：

a. 多可带 20 个 242 地址编码点回路，大容量为4840 个地址编码点

b. 可外接 64 台火灾显示盘；支持多级联网，每级多可接32 台其它类型控制器

c. 直接控制点及手动操作总线制控制点可按要求配置

（3）线制：与JB-QB-GST500 型控制器相同

（4）使用环境：

温度：0 ~ + 40

相对湿度 95%，不结露

（5）电源：

主电:为交流220V+10%-15%

控制器备电：DC24V 24Ah 密封铅电池

联动备电：DC24V 38Ah 密封铅电池

（6）功耗 150W

（7）柜式控制器外形尺寸：

550mm × 460mm × 1715mm

布线要求：

DC24V、6A 供电电源线在竖井内采用阻燃BV 线，截面积 4.0mm<sup>2</sup>，在平面采用阻燃BV 线，截面积 2.5mm<sup>2</sup>，其余线路要求与JB-QB-GST500 型控制器的要求相同。