

江苏弘光照明定制可升降式LED高杆灯照明中高杆灯

产品名称	江苏弘光照明定制可升降式LED高杆灯照明中高杆灯
公司名称	江苏弘光照明工程有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	上口径:170mm 下口径:260mm 厚度:5mm
公司地址	高邮市送桥镇李古村
联系电话	13773387999 18036235189

产品详情

系统组成：1.灯杆通常为八棱、十二棱锥形杆体，由高强度优质Q235钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有2.5米、3.0米、3.5米、4.0米等规格，设计最大抗风能力可达6.0米/秒，每种规格由2至4节插接组成，配法兰钢底盘，直径0.75米至1.2米，厚20mm至40mm。2.功能性灯盘以框架结构为主，也有装饰性灯盘，灯盘材料以方管、圆管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌防腐喷塑处理。3.电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌钢丝绳及电缆等组成，在灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。4.导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。5.照明电器系统设6—24盏100w到1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，6.防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。使用场所：高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。

安装准备：1.根据装车和装箱清单仔细清点全部构件。2.检查构件是否破损、弯曲、扭曲，锌层是否破坏。3.每节杆体上的标牌标明杆体的类型、定单号、分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。校核发货是否正确，吊车起吊能力是否足够。4.依据图纸上提供的最大和最小套接长度，在杆体上做好标记，供套接时使用。安装方法：1.每个拼接处提供一套接长度，但由于制造、安装误差及物理因素等影响，存在套接长度的变化，故提供最大套接长度和最小套接长度。2.为了使安装方便，可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体，可以用肥皂水润滑套接内外表面。3.套接时要在两端施加必要的力，以获得紧密的套接。