泰和安J-SJP-M-TX3140手动报警按钮

产品名称	泰和安J-SJP-M-TX3140手动报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:泰和安 型号:J-SJP-M-TX3140 产地:广东 深圳
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

泰和安手动火灾报警按钮,J-SJP-M-TX3140,泰和安手报

一，特点

1、软硬件多级滤波，提高了报警按钮的抗干扰能力,对电磁干扰有良好的抑制能力。

2、按片按下必须采用专用工具手动复位。

3、按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备。

4、采用电子编码方式，方便现场改写。

5、PCB 板全密封防护工艺。

6、底座上接线，插拔式安装。

7、动作触点全密封设计。

二，技术参数

工作电压15V～28V脉冲电压输出容量DC30V/100mA 无源触点

总线监视电流≤0.5mA温度-10℃～55℃

总线报警电流≤2.5mA相对湿度≤95%RH，不凝露

编码方式电子编码外形尺寸95.0mm×95.0mm×59.0mm（含底座）

线制

无极性二总线、与泵 控制箱采用二线连接

启动零件型式可重复使用型

启动返回方式DC24V 无极性

三，安装与布线

Z1、Z2：与报警控制器信号总线连接，无极性。

NO、COM：额定 DC30V/100mA
无源输出端子，当报警按钮按下时，输出触点闭合信号，可直接控制外部设 备。

TL1、TL2：与消防电话系统连接，无极性。

布线要求：

总线(Z1、Z2)采用 RVS-2×1.0 mm2或 1.5 mm2线；触点线(NO、COM)采用 BV-2×1.0 mm2或 1.5 mm2线；消防电话线(TL1、TL2)采用 RVVP 屏蔽线，截面积≥1.0mm2。穿金属管（线槽）或阻燃 PVC 管敷设。