

利达华信JTY-HF-YJLH103线型光束感烟探测器（开关量）

产品名称	利达华信JTY-HF-YJLH103线型光束感烟探测器（开关量）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:利达华信 型号:-YJLH103 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

利达华信JTY-HF-YJLH103线型光束感烟探测器（开关量）

一，介绍:

线型光束感烟探测器(以下简称探测器)由发射器和接收器组成，采用不受烟色影响的红外线减光方式工作。单片计算机通过在探测器内置CPU的固化运算程序，使探测器具备了较强的分析判断能力，可自动完成对外界环境变化补偿并判断火警/故障状态，通过声光和输出信号等手段给出状态指示。

探测器的接收器、发射器都具有工作状态指示灯/调试指示灯，调试方法简单、方便，特别适用于无遮挡空间的高层建筑群，如各类商场、古建筑物、大型车间、仓库、隧道、及各种建筑的夹层、闷顶等，凡是在火灾形成前有烟雾出现的场所均可使用本产品。

二，功能:

可内置激光器，调试准确、简单方便(定制)。

探测器内所有器件、导线均采用直焊方式连接，无任何接插件，防止温/湿度变化带来的影响，保证探测器在高空长期可靠运行。

密闭外壳，具有防尘防水性。

可大角度安装，更好的适用于在不平行、弧形、斜型等墙面，拱顶、斜顶等建筑。

轴向单一预压紧调试螺母，调试方便且紧固时不会改变已调好角度。

根据现场调试情况自动修正灵敏度，保证探测器的一致性。

接收器设有红、黄指示灯及音响指示，工程调试简便可靠。

具有光照自动监测补偿功能，有较强的抗日光干扰能力。

具有积尘自动监测补偿功能。

三，主要技术指标:

电源电压：DC 18V~35V

工作电流：发射器:10mA—15mA接收器:15mA火警时35mA

监视距离：5m—100m灵敏度:2.22dB 60.31

确认灯：微亮工作正常，不亮或高亮工作异常红色LED点灯:预火警、火警黄色LED点灯:遮挡预故障、故障

使用温度、湿度：-35 —65 0%—95RH

其它功能：蜂鸣器:火警时常响(3分钟自动消音)，调试时根据光值产生脉冲讯响指示

发射器连接：红色线:24V(十)、黑色线:24V(一)

接收器连接：红色线:工作电源24V(十)、黑色线:工作电源24V(一)、黄色线:信号输出

信号输出值：故障:DCOV、正常:DC 20V、火警:DC 12V

光轴调整：左右:±180、上下:+18—750左右:±180、上下:+18—750

重量：发射器:0.2kg接收器。 .3kg

四，接线端子示意图：

利达华信线型光束感烟探测器接线端子示意图