

利达华信LD6800EC-1输入输出模块控制模块

产品名称	利达华信LD6800EC-1输入输出模块控制模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:利达华信 型号:LD6800EC-1 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

利达华信LD6800EC-1输入输出模块控制模块

一，介绍:

LD8800EC-1采用单片机和智能软件，特殊防潮处理、表面贴装(SM下)生产工艺和插拔式结构设计，工作稳定可靠，具有较强的抗干扰能力。主要用于启动/停止送风机、排风机、电梯、切断电源、停空调等。可以与我公司生产的E/EN/EL系列火灾报警控制器配合使用。满足G 816806-2006《消防联动控制系统》和《消防产品3C认证实施规则》，取得消防产品3C认证证书。通过TUV公司CE认证，符合欧盟指令EN61000-6-3:2007. EN50130-4:1995+A1+A2o

二，功能:

二总线，无极性。

电源线，有极性。

占一个地址点，采用电子编码方式编址。

两个单色指示灯分别显示模块输入和输出动作信息。

可输入一个联动设备动作后的反馈无源输入信号。

可输出一路DC 24V电压信号和一路无源常开接点。

电源线断电、反馈输入线断路、输出线断路或短路时，模块返回故障信号。

具有线路故障检测选择功能。

模块输出方式可通过编址器设置为脉冲输出(供电持续约2.9秒)或电平输出，出厂默认设置为电平输出方式。

三，主要技术指标:

类型：输入/输出模块

指示灯：模块输出动作一输出动作红色指示灯常亮,模块输入动作一输入动作红色指示灯常亮

工作电压：DC24V(DC 18V—26V)二总线:DC 14V—24V

工作电流：< 1.5mA(静态时) < 20mA(空载启动) 二总线:<1mA

输出信号参数：有源:DC 24V/2A无源:2A

输入信号参数：无源开关量信号输入

工作环境温度：-0 —45

工作环境相对湿度：小于等于95RH(40±2)

安装方式：配合本公司LD60(N)底座安装使用，采用插拔式结构，安装方便

大外形尺寸：长100mm x宽40mm x高87mm

重量：0.09Kg t 0.01 Kg...