

DKZ-L312-CT两级跑偏开关

产品名称	DKZ-L312-CT两级跑偏开关
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:上海施迈赛 型号:DKZ-L312-CT 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

产品详情

DKZ-L312-CT两级跑偏开关

拉绳开关WSK-K216-LK(手动复位)

DKZ-L312-CT两级跑偏开关主要用于检测带式输送机运行中的跑偏现象，按胶带实际跑偏量输出报警或停机信号，可有效的防止由胶带跑偏而产生的事故，是一种保护装置。

DKZ-L312-CT两极跑偏开关是输送带自动化中不可缺的产品。可以用于地下、索道支撑皮带输送机；轮船装卸系统；堆垛/取料输送机；倾斜和梭式输送机；起重机、挖掘机，起重臂限位；裙边给料机/输送机；重型极限开关检测胶带的跑偏量，是实现胶带机控制的自动报警和停机的保护装置。

传感器：两极跑偏开关

类别：行程开关，位置开关

跑偏控制器

常用名：跑偏开关、双极跑偏开关、二极跑偏开关、皮带跑偏开关、皮带跑偏监测装置。

工作原理

DKZ-L312-CT两级跑偏开关安装在皮带输送机两侧、距离皮带机首尾端部1~3m的地方。当皮带跑偏时，皮带边缘压向档轮，迫使档轮偏转，使限位开关动作。为减少档轮与皮带的摩擦，档轮的本体是由轴承制作的。

当发生轻微跑偏事故时（ 12° ），两级跑偏开关的第一组触点动作，发出事故预告信号。

当发生严重跑偏事故时（30°），两级跑偏开关的第二组触点动作，可使输送机自动停车

结构简单实用、性能稳定可靠防尘、防震、防潮体积小、重量轻、寿命长安装方便，免维护

输出信号既可与现场设备联锁使用，也可送达微机控制系统

电源适应性广：24~380V

安装说明

1、两级跑偏开关底座两边各有 12mm孔，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用M10×30mm螺丝紧固跑偏开关。

2、安装跑偏开关应选择输送装置易出现跑偏的位置处安装，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮的有效间距和推

力，建议皮带与档轮间的安装距离为120-160mm（详见安装示意图）。

3、安装距离：建议每50米安装一对跑偏开关。

4、跑偏开关出厂时配有长度0.5米四芯橡套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是一级报警信号，3、4为

常闭接点是二级停机信号。

注意事项

1、跑偏开关档轮与皮带保持垂直。

2、建议跑偏开关挡轮与皮带边缘距离保持120-160mm。

3、跑偏开关底座固定牢固。

订货须知

1、选配件：安装支架。

溜槽堵塞检测器YWLC-I-BX

BXYLS-II双向拉绳开关

耐腐蚀型双向拉绳开关NTZDH9SLSK-3423

LTL2跑偏开关

LCP-II两级跑偏开关

WHKP-I、WHKP-II、WHKP-III跑偏开关

ZWL2-II-C2 ZWL2-I-C2双向拉绳开关

RLS-S RLS-Z双向拉绳开关

HRLS-Z HRLS-S双向拉绳开关

LLD2-12-30,LLD2-10-45,LLD2-20-35两级跑偏开关

THFL-1、THFL-2双向拉绳开关

THFL-I、THFL-II拉绳开关

HZ150-2K-CG磁感应开关

EBS EBSP-70皮带速度开关

EBS EBBS-80两级跑偏开关(含支架)

EBS EBPC-30L双向拉绳开关(含支架)

EBS EBST-Q01撕裂传感器

LW101-S-D倾斜开关

HQGB-2007GK倾斜开关

磁性接近开关

GJK-1Z-KB/E、GJK-2Z-KB/E、GJK-3Z-KB/E、GJK-4Z-KB/E、GJK-5Z-KB/E、GJK-1Z、GJK-2Z、GJK-3Z、GJK-4Z、GJK-5Z
GJK-1Z-K、GJK-2Z-K、GJK-3Z-K、GJK-4Z-K、GJK-5Z-K、GJK-1Z-KB/T、GJK-2Z-KB/T、GJK-3Z-KB/T、GJK-4Z-KB/T、GJK-5Z-KB/T