

深圳原厂直供DC220V-6KVA高频电力逆变器

产品名称	深圳原厂直供DC220V-6KVA高频电力逆变器
公司名称	深圳市恒国电力设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:恒国 型号:HG-6000L/220AZ 规格:482*88*435mm
公司地址	深圳市龙华区观澜街道牛湖宝湖工业园5栋
联系电话	0755-23207161 13510734052

产品详情

深圳原厂直供DC220V高频电力逆变器，6000VA正弦波逆变电源产品-深圳恒国电力厂家生产；可销售DC 48V转AC220V高频通信逆变器，DC110V/DC220V转AC220V高频电力逆变器，1000VA-6000VA高频电力逆变器均可生产；欢迎咨询：1-3-5-1-0-7-3-4-0-5-2-张永安

产品原理

1:交流主供型(市电优先)当市电正常时,由电网市电经过隔离模块后,经过逆变器稳压输出;当市电异常或断电时,由电池组或直流电源逆变出纯正的交流电稳压输出;市电恢复正常后,自动转为市电供电;

2:直流主供型(直流逆变优先)当电池电压或直流电源输出电压正常时,由电池组或直流电源逆变出纯正的交流电稳压输出;当电池电压或直流电源输出电压异常时,才转换成由电网市电经过隔离模块后,经过逆变器稳压输出;当电池电压或直流电源输出电压恢复正常后,又自动转为直流逆变输出;

3:纯逆变型 逆变器只是把直流电转换为交流电,供交流负载用电或电池活化放电等场合使用

该系列逆变电源具备智能无人值守功能，在出现直流电压过高或过低、市电掉电等关断输出后，直流电压或市电恢复正常，电源自动恢复，尤其适用于无人值守的电力机房。

正弦波逆变

电源技术指标

	500V A	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA	5000VA	6000 VA
直流 输入	额定 输入 电压 (V _d c) DC110V/DC220V							
	额定 输入 电流 (A) 根据功率							
直流 输入 范围	90V—132V (DC110V)				180V—270V (DC220V)			
反灌 杂音 电流	10%							
市电 输入 电压 (V _a c)	允许 旁路 电压 170 ~ 265(±1%)							
额定 输入 电流 (A) 旁路 转换 时间 (ms)	2.3	4.5	6.8	9	13.6	18	22.6	26.3
交流 输出 容量 (VA)	500V	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA	5000VA	6000VA

额定输出功率 (W)	400W 800W	1200W	1600W	2400W	3200W	4000W	4800W	
额定输出电压及频率	220Vac , 50HZ							
额定输出电流 (A)	1.8	3.6	5.4	7.2	10.8	14.5	18	20.5
输出电压精度 (V)	220 ± 1.5%							
输出频率精度 (Hz)	50 ± 0.1%							
波形失真率 (THD)	3% (线性负载)							
动态响应时间	5% (负载0 100%)							
功率因数 (PF)	0.8							
过载能力	120% , 30秒							
逆变效率	87% (80%阻性负载)							
旁路转换时间 (ms)	5ms							
工作环境	绝缘强度 1500Vac , 1分钟 (输入和输出)							

)
噪音 40dB

(1米

)

使用 -25 ~+50

环境

温度

湿度 0~90%，不结露

使用 1000或特殊定制

海拔

(m

)

尺寸 标准 482 (宽) × 88 (高) × 375 (深) mm 1KVA-2KVA

机架

式 (482 (宽) × 88 (高) × 435 (深) mm 3KVA-6KVA

深 ×

宽 ×

高)

(m

m)

重量

根据功率

(Kg

)

保护功能 输入欠压、输入过压保护；输出过载、输出短路保护