

NGC9810高顶灯

产品名称	NGC9810高顶灯
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

一、概况：

满足铁路、电力、冶金、及各类厂区、场站和大型设施、场馆等场所高效照明的需求。

二、性能特点：

光效节能：高光效气体放电光源平均使用寿命长达20000小时，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。配置采用新技术容性节能镇流器，较同类镇流器省电20%，并能实现恒流输出，大大提高灯泡的使用寿命。

专业设计：一体式流线型筒体结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。灯体内部采用抗震材料和减震结构，可在各种高频率、强震动场所长期工作。

防护等级：壳防护等级IP65，防腐等级WF2，外壳永不腐蚀，永不生锈。

安装方式：可根据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。

三、主要技术参数：

1 额定电压：220V

2 光源

额定功率：400W / 250W（MH气体放电金卤灯 / HPS气体放电钠灯）

光通量：36000LM / 21000LM

平均光源寿命：20000 h

3 外壳防护等级：IP65

4外形尺寸：630（高）X 455（直径）

重量：8 KG

四、使用方法

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
- 2、灯具到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
- 3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后把压紧螺母拧紧。
- 4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，引进镇流器腔内，然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。
- 5、镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。

更换灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂好，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

五、注意事项

安装和维护灯具时，必须切断电源。

使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸。

必须使用本公司配备的镇流器。

更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡。

警告：

- 1、严禁带电打开灯具。
- 2、安装灯具时务必将灯外壳接地，并使其牢固。

六、品质保证

感谢您购买本公司产品，本公司已通过ISO9001：2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行七年保用（光源电器质保一年）。七年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（免材料费和修理费）。