

环保设备油烟净化器 油烟净化器3800一台

产品名称	环保设备油烟净化器 油烟净化器3800一台
公司名称	广州市宝蓝环保科技有限公司
价格	7900.00/台
规格参数	型号:BLK-120QA-I 机型尺寸:545*1550*705 处理风量:12000
公司地址	广州
联系电话	15015739395

产品详情

您是否有以下烦恼？

- 1.厨房油烟污染问题导致周围居民不断投诉？
- 2.油烟排放不达标,环保部门要求限期整改？
- 3.厨房油烟没有高空排烟井道,或者没有高空排放的条件,只能在一楼或二楼低空排放？
- 4.餐厅位置敏感,找不到厨房油烟和味道的解决方法,面临关门的危险！
- 5.花了一大笔钱,却没有达到预期的效果？
- 6.排烟口的四周是高档写字楼或者是居民楼的窗户？.....

宝蓝系列低空排放环保设备油烟净化器是您最佳的选择

你或许会问,做排烟口目测无油烟,那我会告诉你,凭我们的产品,我们有诸多的工程实例,用事实说话,在自己门头做排放口,完全目测无烟,不扰民。我们做过很多同样的问题,都一一解决了,让这些老板们如意地开了餐厅,生意火一样的红。我公司可以做到任何餐厅,酒楼,超市,食堂的油烟低空直排,油烟净化效率在97%以上,还可以真正做在排烟口目测无油烟。

一、简介

宝蓝静电式环保设备油烟净化器,是本公司根据国家环保总局的有关规定及要求研制生产的,本着『技术领先、品牌领先』不断创新研究,开发出高效率静电油烟处理机。在高压产生器、集尘板、电控零件上均有突破性进展。本净化器符合国际安全认证标准,国家环保标准(GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》),并立志以效率、普及、安全为原则,让使用者无后顾之忧。希望提供有油烟困扰的餐饮界

一个最好的选择。

二、工作原理

宝蓝静电式环保设备油烟净化器，是利用异性相吸的原理，利用外加高压（14KV-16KV）直流电而形成二个极性相反的电场，在库仑力的作用下，使油烟粒子带电后向收集板移动排斥的力量附在收集板上，从而达到净化空气的目的。该产品比同类产品设计更为合理，体积小，结构采用抽屉式，净化效率达98%以上，产品易于清洗维护，且安装简便。

三、适用范围

适用于餐厅，酒楼等餐饮业油烟净化；学校，医院，工矿企业事业单位食堂油烟净化；食品加工厂油烟污染治理等等。

四、技术特点

高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。(欧美的发达国家均采用此技术)

灵活：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。

方便：模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清洗特别方便。

先进：静电电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。

安全：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，大大提高运行运行的安全系数。

稳定：静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。

经济：使用寿命长，节能高效(比传统技术节能50%以上)

五、安装注意事项

郑重敬告：油烟净化器电气系统务必可靠接地！

- 1、净化系统内通风量应在净化器额定处理风量内；
- 2、净化器安装应保证水平，否则，净化器收集的油会被风机吸出，或放油时不能将净化器内的油放尽；
- 3、管道内风速应设计在8-10m/s；
- 4、弯头中线半径 1.5D（若不满足此条件，则变径管风阻会成倍增大）
- 5、变径管（小变大）斜边与轴线夹角 7度（若不满足此条件，应考虑合理安装导流板。否则，净化器净化效率将大幅度降低，达不到最好净化效率）。
- 6、变径管（大变小）斜边与轴线夹角 15度（若不满足此条件，应考虑合理安装导流板。否则，净化器不能发挥其效能）。

- 7、净化器进风口之前应有一段 2.5D的直管（若不满足此条件，应考虑合理安装气流均布和导流板，否则，净化不能发挥其效能）；
- 8、风机应安装减振器；
- 9、风机进出风口应安装软连接；
- 10、净化器必须可靠接地（净化器有3根线，红线和绿线接220V，黄绿线接地）

六、风向问题

设备出厂均设定为左进风（面对净化器电气箱的门，风向流动由左向右侧为左进风，反之为右进风）。若现场需用右进风，按图3所示之电场旋转180度（27标识与实际风向一致），将弹簧接头由下方移至上方，上的电线对换则完成了由左进风调整为右进风之过程。

七、通电调试

净化器有3根出线，红线和绿线接220V/AV，黄绿线接地，接地电阻应小于2欧姆。接通净化器电源，此时净化器红灯亮1秒后绿灯亮，同时红灯熄灭，有轻微连续平稳的“哧”静电放电声音，视为正常工作。通电调试时，净化器内偶尔有断续“啪、啪”的高压放电声，此为正常现象。若出现连续“啪、啪。。。 ”的高压放电声，此时说明电场低压区有异物（诸如厨房点火用的纸屑、新安装的风管内残留的杂物），此时应关闭净化器电源，打开电场清理异物，排除后重新启动净化器。如还有异常，请通知维修站。

八、使用

- 1、净化器正常工作时，电场发出轻微连续平稳的“哧”静电放电声，绿灯亮，红灯不亮
- 2、在净化器工作时，偶然出现“啪、啪”的高压放电声，此为正常现象。
- 3、净化器使用中出现绿灯亮，红灯也亮，此说明净化器需要清洗。若不清洗，净化器将自动判别后进入保护状态。
- 4、净化器使用中出现红灯亮，绿灯不亮，此说明净化器已进入自动保护状态，停止工作。清洗电场后，净化器可进入正常工作状态。
- 5、净化器应定期放油，防止净化器集油盘满后漏油。
- 6、净化器的清洗周期为1-3个月（视使用情况可适当延长或缩短）
- 7、严禁非专业人员拆装、调试、维修净化器，发生故障时应及时关闭电源，由本公司维修人员进行检修。

九、清洗保养

在确认电源断开的情况下打开电场仓门，依次取出各电场。（注意：在进行以上操作时不要碰伤电场本体或箱体上任何绝缘件，否则更换）需清洗的部件：高压绝缘子、电场、机箱内导槽。高压绝缘子清洗方法：用酒精对其进行擦拭，擦拭到看上去十分清洁为止。

十、常见故障及排除

1、开机红灯绿灯均不亮：

a、查看220V电源是否接通；

b、查看清洗提示控制器上保险管是否断，若断则更换之（2A）；

c、查看空气开关是否合上；

d、查看行程开关是否合上；

2、开机红灯亮，绿灯也亮：

a、输入电压太低；

b、净化器超载；

c、电场变形；

d、绝缘材料击穿。

3、遇特殊情况，通知维修站修复。

那么，油烟净化器多少钱一台？欢迎来电咨询：13726880912(欧生)