

绝缘检测单元清仓处理

产品名称	绝缘检测单元清仓处理
公司名称	武汉市赛维源电气科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:赛维源 型号:SWY-IC02 产地:武汉
公司地址	武汉市江岸区世纪家园三期幸福人家F2、F7栋1层1室
联系电话	0133-87580395 13387580395

产品详情

绝缘检测单元主要功能

- 1、绝缘检测单元每个单元提供30路支路绝缘电阻检测功能，测量精度为 $\pm 0.3K$ ；
- 2、绝缘检测单元若系统回路数超过30路，可扩展最多8个绝缘检测单元，即最多可检测240路绝缘回路；
- 3、绝缘检测单元检测母线（合母、控母和母线负）对地电压，测量误差 $\pm 0.4V$ ；
- 4、绝缘检测单元通过RS485总线接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送对地电压值和对地电阻信息；
- 5、绝缘检测单元采用检测支路漏电流的方式判断绝缘电阻，无须在支路上注入交流小信号。

绝缘检测单元安装说明

- 1、绝缘检测单元工作电源：DC85-320V；
- 2、绝缘检测单元工作电源和电压检测回路都存在高压电，安装时请注意安全；
- 3、绝缘检测单元接线时，合母回路和控制回路应区分开，先接合母回路，然后紧接着接控制回路，并在拨码开关上设定合母回路数和控母回路数；
- 4、绝缘检测单元漏电流传感器的变比应选为 $\pm 10\text{mA}/\pm 5\text{V}$ ，供电电源可直接从板上输出的 $\pm 12\text{V}$ 点源；(绝缘检测单元输出供传感器电源的最大容量为 $\pm 12\text{V}/450\text{mA}$)
- 5、绝缘检测单元安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。
- 6、绝缘检测单元无合母的情况下应将JP2的HM+与KM+短接。
- 7、绝缘检测单元当某段母线上须配置2台以上绝缘检测单元时，只有该母线上第一个地址单元的JP2须接线，其它单元JP2无须接线。