

# 维亚升WYS-CJ038TJ记忆式投币器投币口

产品名称	维亚升WYS-CJ038TJ记忆式投币器投币口
公司名称	维亚升科技（深圳）有限公司
价格	110.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区第四工业区第四期第三栋厂房二楼B区（注册地址）
联系电话	15302683927

## 产品详情

??????????????

??????????

### 产品功能

适用于各国硬币和各种代币。智能CPU程序控制，计分准确，识币精确度高。不需经由电脑，自动设定程式。智能防电击及电磁干扰程序，自动检测故障。可同时接收多种币，可自行设定脉冲比例，支援多种币只单输出一个脉冲。产品规格硬币直径：15mm-32mm 大气压力：86Kpa—106Kpa 工作电压：DC +12V ± 10% 识别能力：99.5%硬币厚度：1.2mm-3mm 工作湿度：95%

工作电流：65mA ± 5% 识别速度：0.6秒COIN讯号输出：N0.NC（集电极开路）形式接线及开关说明数值设定方法同时按住「增加」和「减少」键数秒后放开，数位显示幕会显示「A」。按住「设定」键数秒后放开，显示屏显示「E」。使用「增加」及「减少」键设定币种的数量。完成后，按住「设定」键数秒放开。显示屏显示「H1」。使用「增加」或「减少」键设定取样的数值：15至30。完成后，按住「设定」键数秒放开。显示屏显示「P1」。使用「增加」或「减少」键设定脉冲，完成后，按住「设定」键数秒放开。最高数值：50。显示屏显示「F1」。使用「增加」或「减少」键设定辩识币种精确度，完成后，按住「设定」键数秒后放开。最松为：30，一般调整为：8。如币种太相似，建议精准度调整小于5。显示屏显示「H2」，请重覆步骤三至步骤五设定第二种币及其他所有币种。完成设定后，显示屏会再次显示「A」。英文字旁的数字为币种的排序。例：1为第一种币，3为第3种币。按住「设定」键数秒放开，显示屏会再显示「E」。关电再开电即可存入所有设定。取样方法 按住「设定」键数秒后放开，数位显示幕会显示「A1」。显示屏显示「A1」后，投入多个同种硬币直到显示屏会再次显示「A1」。取样时，显示屏会显示已投币数量。重覆以上的步骤直到所选的币值都取样完成。英文字旁的数字为币种的排序。例：1为第一种币，3为第3种币。如已设定完所需的币种，可直接关电再上电或按住设定键数秒直到系统自动重新启动，即可使用。AP模式使用此模式可多币输出单一脉冲，代码「P」值达到AP模式所设定的数值即输出一个脉冲。同时按「设定」及「增加」键数秒放开，进入AP模式。显示屏会显示「AP」，请使用「增加」及「减少」键选择AP模式的数值。