

10KW静音柴油发电机体积小TO14000ET

产品名称	10KW静音柴油发电机体积小TO14000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW静音柴油发电机体积小TO14000ET (1) 基本型柴油发电机组较为常见，它由柴油机、封闭式水箱、油箱、消声器、同步交流发电机、励磁电压调节装置、控制箱、联轴器和底盘等组成。基本型柴油发电机组具有电压和转速自动调节功能。一般可做为主用电源或备用电源。2) 自动启动柴油发电机组是在基本型柴油发电机组的基础上增加自动控制系统。它具有自动启动的功能。10KW静音柴油发电机体积小TO14000ET当市电突然停电时，机组能自动启动、自动切换、自动运行、自动送点和自动停机等功能；当机油压力过低、机油温度或冷却水温度过高时，能自动发出声光告警信号；当机组超速时，能自动紧急停机，保护发电机组。

清洗油箱时，可用压缩空气来清洗，不必拆下油箱。具体方法如下：

- 1)、拧下发电机油箱放油螺塞，放净存油后，再装好放油螺塞。
- 2)、取下发电机油箱盖和滤网，向油箱内加入燃油，油面距离油箱底部约为15—20mm。
- 3)、然后将压缩空气软管与特制的喷洗头连接。喷洗头一般为外径12mm、长度250mm左右的金属管，其一端焊堵后钻4~5个1mm的小孔，另一端与软管相连。
- 4)、将带有喷洗头的软管插到油箱底部。
- 5)、用干净布包棉纱封堵加油口，打开压缩空气开关，保持3_8_0_~6_0_0_k_P_a的气压冲洗。冲洗时，应经常变换喷洗头的位置，使沉淀物和粘附物随油翻动。
- 6)、当喷洗头冲遍油箱后，立即卸下放油螺塞放出脏油。

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品编号 TO14000ET

2、功率因素	1
3、款式	静音
4、功率因素	1
5、额定功率	10KW
6、*大功率	11KW
7、品牌	大泽动力TOYOTI
8、额定电流	45A
9、额定电压	220 380V
10、相数	单相 三相
11、频率	50HZ
12、噪音水平	60-65分贝
13、启动方式	电启动（选配全自动）
14、净重	230KG
15、额定转速	3000RPM
16、发动机型号	EV80（TOYOTI）
17、压缩比	24：1
18、额定转速	3000（r/min）
19、油箱	28L
20、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
21、超载保护装置	有
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄.白）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）
27、尺寸	1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 28、20尺柜子 | 25台 |
| 29、40尺柜子 | 50台 |
| 30、60尺柜子 | 125台 |
| 31、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 33、电压表 | 有 |
| 34、润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30、15W-40 |
| 35、随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件 |
| 36、自动调速，手推轮子，控油装置 | |

10KW静音柴油发电机体积小TO14000ET

一、售前服务

专业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导；

二、售中服务

我公司在收到用户通知后立即派专业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作；

三、售后服务

- 1、提供免费的机房设计、配电设计；
- 2、免费指导安装、调试；
- 3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对*终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】 : QQ:3087498943