

一次保护装置 >> SH-BZ变压器中性点接地电阻

产品名称	一次保护装置 >> SH-BZ变压器中性点接地电阻
公司名称	保定市升合电力电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	保定市复兴东路工业园北区
联系电话	0312-3119108 13930274092

产品详情

<p style="text-align: center;">sh-bz变压器中性点接地电阻柜</p> <p>中性点接地电阻柜（以下简称电阻器）是电阻在电力系统中应用的又一种新型产品。电阻器联络于电力系统的变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统出现接地故障时，电阻器将限制故障电流，并通过经过变换的电流信号去切除故障线路或发现故障报警信号。同时由于系统接入了电阻器，避免了线路和设备绝缘可能受到破坏，以减少经济损失。随着电网技术的日渐完善，电阻器的选用将日益广泛。</p> <p style="text-align: center;">使用范围</p> <p style="text-align: center;">该装置适用于6-66kv的中压配电网；</p> <p style="text-align: center;">海拔高度不超过3000m；</p> <p style="text-align: center;">空气相对湿度不大于95%，无导电尘埃存在；</p> <p style="text-align: center;">环境温度-25 -40 。</p> <p style="text-align: center;">选型说明</p>

订货说明

1.选择型号

型号	系统额定电压kv	额定电压kv	短时允许通流a	短时通流时间s	标
sh-bz6.0-100-10	6.0	3.46	100	10	
sh-bz6.0-200-10	6.0	3.46	200	10	
sh-bz6.0-400-10	6.0	3.46	400	10	
sh-bz6.0-600-10	6.0	3.46	600	10	
sh-bz6.3-100-10	6.3	3.64	100	10	
sh-bz6.3-200-10	6.3	3.64	200	10	
sh-bz6.3-400-10	6.3	3.64	400	10	
sh-bz6.3-600-10	6.3	3.64	600	10	
sh-bz10.5-200-10	10.5	6.0	200	10	
sh-bz10.5-400-10	10.5	6.0	400	10	
sh-bz10.5-600-10	10.5	6.0	600	10	
sh-bz10-5-1000-10	10.5	6.0	1000	10	
sh-bz22-400-10	22	12.7	400	10	
sh-bz22-600-10	22	12.7	600	10	
sh-bz22-1000-10	22	12.7	1000	10	
sh-bz35-400-10	35	20	400	10	
sh-bz35-600-10	35	20	600	10	
sh-bz35-800-10	35	20	800	10	
sh-bz35-1000-10	35	20	1000	10	
sh-bz35-1250-10	35	20	1250	10	
sh-bz35-1600-10	35	20	1600	10	
sh-bz35-2000-10	35	20	2000	10	
sh-bz66-1000-10	66	38	1000	10	
sh-bz66-1250-10	66	38	1250	10	
sh-bz66-1600-10	66	38	1600	10	
sh-bz66-2000-10	66	38	2000	10	

2.订货须知

为了更好的为您服务，订货时请提供系统的电压等级，短时允许通流、短时通流时间、标称阻值

。

技术性能指标

适用电压等级：6kv、6.3kv、10.5kv、22kv、35kv、66kv

额定功率：50hz

额定电阻：由用户确定

通流时间：10s

通流电流：由用户确定

