

# 深圳市拨码开关线厂家

产品名称	深圳市拨码开关线厂家
公司名称	深圳市鸿兴胜电子有限公司
价格	5.00/条
规格参数	品牌:hxs 型号:摄像机 产地:深圳市
公司地址	广东深圳市宝安区新安街道新安三路88号
联系电话	13554871827 15914908347

## 产品详情

拨码开关很多款型号，按照脚位来区分有直插式（DIP）和贴片式（SMD）之分，按照拨动的方式来分有平拨跟侧拨之分，按照脚间距有2.54mm和1.27mm脚间距之分，按照颜色有黑色，红色，蓝色的区别。根据状态来说还有两态跟三态之分。根据位数来说正常是都是1-10位、12位等11个位数。其实细分下来，还有很多种。

拨码开关，也叫DIP开关，拨动开关，超频开关，地址开关，拨拉开关，数码开关，指拨开关，是一款用来操作控制的地址开关，采用的是0/1的二进制编码原理。

脚距为2.54mm，采用顶拨直插式（DIP）、平型,属于两态。执行机构的力度在各系列中最大至800gF，外壳、执行机构均采用PBT，UL94V-0材质。触点及端点均镀金，可靠性强。工作温度在-40至85度，适于工业级。

每一个键对应的背面上下各有两个引脚，拨至ON一侧，这下面两个引脚接通；反之则断开。这四个键是独立的，相互没有关联。此类元件多用于二进制编码。

可以设接通为1；断开为0，则有：

0000

0001

0010

.....

1110

## 一共是16种编码

智能型PTZ解码器是与安防监控系统设备配套使用的一种前端控制设备，可控制室内外云台、电动变焦镜头、摄像机、灯光和雨刷。控制方式是通过RS-485线来控制的，兼容多种控制协议。智能型PTZ解码器具有超强抗死机性能，镜头电机保护、自动匹配控制协议的功能，还具有直流12V输出、交流24V输出

每一个PTZ解码器在系统中都必需有一个唯一的地址号码供系统识别。改变ID中的1-8号端子，就能设置PTZ解码器的地址号码。地址号码设置见下表：(表中1表示ON位置，0表示OFF位置)

3.2波特率选择设置：改变FUNCT中的1、2号端子，就能设置PTZ解码器的波特率值。

波特率的选择是为了使PTZ解码器与控制设备之间有相同的数据传输速度。

3.3通讯协议设置：选择PTZ解码器在不同的通讯协议下工作。

改变FUNCT中的

3、4号端子，就能设置通讯协议。

FUNCT 通讯协议    FUNCT 通讯协议

34 34 1 0 PELCO    00 自动匹配控制协议    0 1 Mainvan    11 自检功能

自动匹配控制协议：PELCO、Philips、SAMSUNG、RM110、CCR-20G、HY、ZR、KALATEL、KRE-301、VICON、ORX-10、PANASONIC、YAAN、ALEC、Mainvan、Hacni共16种通讯协议。

产品性能：

1 额定电流：切换电流 25mA,24VDC

不切换电流 100mA,24VDC

2 接触阻抗：初始值 50毫

寿测后 100毫欧

3 绝缘阻抗: 最小500兆欧 at 500VDC

4 耐压值：500VDC/一分钟

5 操作力度: 最大1000gf

6 寿命测试: 5000次

材质:

1 上盖与本体：工程塑料UL94V-0等级高温材质,黑色

2 推钮：工程塑料UL 94V-0高温材质,白色

3 固定触点与可动触点：铜片镀锡或金；

4 引脚：铜片镀锡或金；

5 贴附薄膜：防水薄膜

焊接方式：

1 手焊：30瓦以下烙：摄氏350度以下不超过三秒钟或摄氏270度以内不超过5秒钟。

2 回流焊：摄氏265度30秒内

3 波峰焊：摄氏260度10秒内