

巡航CCS船检免维护200A电池广州销售代理

产品名称	巡航CCS船检免维护200A电池广州销售代理
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

产品详情

蓄电池产品特点

特殊的Pb-Ca-Sn-Al合金，提高了析氢过电位，减少了电池使用时的失水，减少了板栅的腐蚀。板栅采用放射性筋条设计，降低了内阻，提高了大电流放电性能。

2、独特的活性物质配方，确保电池的低温起动性能、充电接受能力及电池的循环使用寿命。3、高纯度硫酸及比国家一号电解铅标准还要严格的进货检验标准，保证了生产蓄电池原料的纯度，使电池的存放时间延长，自放电降低到最低。

4、采用低电阻、孔径小、孔率高、耐腐蚀性强的PE隔板，提高了电池的起动性能。5、行业独有的壳体外观设计，采用高纯度PP料生产，具有高强度、耐腐蚀特点。迷宫结构的盖体及滤气片设计，使电池酸雾逸出少。

蓄电池产品使用和保养

1、本系列蓄电池是荷电状态出厂，应储存在常温、干燥、通风良好的地方。不得倒置和卧放，不得受任何机械撞击和重压。环境温度过高，将对蓄电池的性能产生很大的影响。

2、装车前请测量电池的端电压，如电池的端电压大于12.5V，可直接装车使用；如电池的端电压小于12.5V，应进行补充电后再使用。3、蓄电池安装时，应先在端柱上涂少量凡士林以防腐蚀。将蓄电池的正极与汽车发电机的正极，负极与汽车发电机的负极相连。连接应牢固可靠；严禁敲打端柱，以免端柱渗酸。接好后请紧固蓄电池。

4、使用时请常检查排气孔是否堵塞。对各种原因造成的亏电电池，应及时进行补充电。5、蓄电池的补充电：由于充电电压高，电池将大量失水，严重影响电池的性能，因此本系列蓄电池最好采用恒压充电法：即以最大电流0.1C20A，恒压16V对电池充电16小时以上。如无条件恒压充电时，请以最大电流0.1C20A充电至电池端电压达到14.4V后再减半电流充电3~5小时（注：检查电解液密度，应达到1.29g/m³以上）。6、蓄电池充电时，应在温度为10~30℃、通风良好的环境中进行。如电池的电解液温度超过45℃，应适当降低充电电压或电流，电池温度下降后再恢复。

7、装在车上的电池若长时间不用，则应拆下充好电后储存。

8、为了我们共同拥有美好的环境，废旧蓄电池请交经销商回收并妥善处理。

蓄电池产品安全

蓄电池内有腐蚀性较强的硫酸，请远离儿童。使用者严禁解破，安装、检查时请采取防护措施（戴防护眼镜和橡胶手套）。如硫酸溅到皮肤、眼睛或衣物上，请立即用大量清水冲洗，严重时请即时送医院治疗。2、不要将蓄电池的正、负极短路或接反，否则可能造成电击火灾或产生事故。3、蓄电池连接请用适合的导线，连接端子应牢固，安装时先正后负，不许短路、接反、连接松动，否则会发热起火。4、蓄电池使用时，有大量的氢氧气体产生，周围不能产生明火、火花、吸烟或高温热源，否则可能造成事故。高温季节严禁电池在阳光下直接暴晒。车辆连续行驶后，应静置15分钟以上，才能对蓄电池检查、拆卸等工作。5、为了电池有较好的性能，使用过程中，严禁过放电、欠充电或过充电